

ASR5500 ىل ع UDPC صيخرت

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةفلتخم صيخرت عاونأ](#)

[ميديق صيخرت](#)

[يلوأل صيخرتلا](#)

[ةيقرتلا صيخرت](#)

[دويقلا](#)

[يلمع لاثم](#)

[بوسرلا لاثم](#)

ةمدقملا

رفوت مزلي، Cisco ASR5500 ةلسلسلا نم يساسألا ماطنلا يف هنأ دنتسملا اذه حضوي UDPC/UDPC2s تيبتت دن ع لكه لل جم انرب صيخرت.

لكه لىل ع هلي غشت نكمي يذلا UDPC/UDPC2s ددع لى صقألا دحلا صيخرتلا اذه ددحي امك دحلا لباقم يطايتح ال او طشنلا UDPC/UDPC2s نم لك باسح متي. تقولا سفن يف UDPC/UDPC2s لى صقألا.

StarOS نم 18 رادصإلا ذنم اذه دي دحلا صيخرتلا ماطن ضر ف متي.

ةفلتخم صيخرت عاونأ

UDPC/UDPC2: ل صيخرت عاونأ ةثالث دجوت

ميديق صيخرت

ASR55-00-SWUDPCK9 - ASR 5500 Initial System SW، لك ل UDPC

ماع ةدمل اذه رفوتي، لع فللاب ةدوجوملا رماوألل ةقبا سلا تارادصإلا عم قفاوتلل ةبسنلاب (صيخرتلا ةيخالص ءاهتنا دع ب) رخأ

مدع بجي نكلو، صيخرتلا حاتفم يف لع فللاب ادوجوم اذه ناك اذا ةيقرتلاب حامسلا متي سو ددحم رادصإلا يلوأل صيخرتلا مادختسا بجي، كلذ نم ال دبو. ةدي دحلا صيخرتلا يف همادختسا

يلوأل صيخرتلا

لاثم: 4×ASR55-00-SW-UDPC17

R17 يف UDPC تاقاطب 4 دي هم تل صيخرت هي دل ماطنلا نأ ينعي اذهو

يفاضا ةيقرت صيخرت (19 وأ 18) لىل ع رادصإلا لىل ةيقرتلا بلطتت

ةيقرتلا صيخرت

الاثام: 4 x ASR55-00-SWUDPC18

ىل عأ ةي قرت صي خرت ىل R17 زارط مداخلل حي حص لك شب هصي خرت مت يذلا ماطنل اجات حي سى
R18. زارط مداخلل ىل ا ةي قرت لاب حامس لل R18 نم

دوي قلا

- ةحص نم ققحتلا لش في دق وا ، الاثام تم (ةي قرت و يلوأ) صي خرت لك ددع نو كي نأ بجي صي خرتلا
- يسيئر SW رادصا يطخت ةلاحي في تحت ةدوجوم ةطي سولا ةي قرتلا صي خارت نوكت نأ بجي ةي قرتلا ءانثأ

ي لمع لاثام

ن يذ ه صي خرتلا يراي خ عم

- 4 صارقأ تاكرحم ASR55-00-SW-UDPC17
 - 4 صارقأ تاكرحم ASR55-00-SWUDPC18
- R18. زارطلا ىل عو R17 زارطلا ىل ع ماطنلا لمع يسي

ي لي ام ىل ا ةجاحب تنأف ، R19 زارطلا ىل ا ةي قرتلا في بغرت تنك اذا نكلو

4 x ASR55-00-SwitchPC19=

show صي خرتلا تامول عم في اذ ه R19 ماطن ضرعي ، هالعأ ةروك ذملا صي خارتلا دوجو عمو

```
[local]SPGW# show license info
Thursday August 25 15:54:45 AST 2016
License Upgrade Validation: Success, Version [19], total_udpc [4], init [0], upgrade[4]
...
ASR5500 Initial System SW, Per UMIO [ ASR55-00-SWUMIOK9 ]
ASR5500 Initial System SW, Release 17, Per UDPC [ ASR55-00-SW-UDPC17 ]
ASR5500 StarOS Release 18 System SW, Per UDPC/UDPC [ ASR55-00-SWUDPC18= / ASR55-00-SWUDP218 ]
ASR5500 StarOS Release 19 System SW, Per UDPC/UDPC [ ASR55-00-SWUDPC19= / ASR55-00-SWUDP219 ]
... CARD License Counts: Cards License Type -----
2 ASR5500 Initial System SW, Per UMIO 4 ASR5500 Initial System SW, Release 17, Per UDPC 4 ASR5500 StarOS Release 18 System SW, Per UDPC/UDPC2 4 ASR5500 StarOS Release 19 System SW, Per UDPC/UDPC2
```

بوسرلا لاثام

هذه ةثالثل صي خرتلا تاراخي مادختساب

- 4 x ASR55-00-SwitchPCK9
- 3 x ASR55-00-SwitchPC17
- 3 x ASR55-00-SwitchPC18

ةحص نم ققحتلا لش ف أطخ رهظي دقو. R18 ماطن ىل ع حلاص صي خرت ىل ع ماطنلا فرعتي ال ةي قرتلا

```
[local]SPGW# show license information
License install check: Version [18], total_udpc [4]
  Version: 16, Init PID: 4, Upgrade PID: 0
  Version: 17, Init PID: 0, Upgrade PID: 3
  Version: 18, Init PID: 0, Upgrade PID: 3
License install check: Upgrade Validation failed, Version [18], total_udpc [4]
  Version: 16, Init PID: 4, Upgrade PID: 0
  Version: 17, Init PID: 0, Upgrade PID: 3
  Version: 18, Init PID: 0, Upgrade PID: 3
```

Enabled Features:

Feature	Applicable Part Numbers
ASR5500 Initial System SW, Per UDPC	[ASR55-00-SWUDPCK9]
ASR5500 Initial System SW, Per UMIO	[ASR55-00-SWUMIOK9]
ASR5500 StarOS Release 17 System SW, Per UDPC	[ASR55-00-SWUDPC17=]
ASR5500 StarOS Release 18 System SW, Per UDPC	[ASR55-00-SWUDPC18=]

CARD License Counts:

Cards	License Type
4	ASR5500 Initial System SW, Per UDPC
2	ASR5500 Initial System SW, Per UMIO
3	ASR5500 StarOS Release 17 System SW, Per UDPC
3	ASR5500 StarOS Release 18 System SW, Per UDPC

NOTICE: The above features and limits have been reduced because this license includes capabilities beyond what the ASR5500 supports.
 NOTICE: The Expiry for the license has been changed due to the cutoff date of software (Wednesday March 02 14:51:10 CET 2016)

Status:
 Chassis MEC SN Matches
 License Status Expired
 Grace Period Ended Friday January 29 11:13:55 CET 2016

يہ صيخرتلا اذہ في ةلكشمالا

- ةيقرتلا/يلوالا صيخرتلل واسم ريغ صيخارتلا ددع.
- ASR55-00-SWUDPCK9 لمهمل صيخرتلا مادختسا متي صيخرتلا اذہ عاشن ةداع| مزلي، طقف UDPC تاقاطب 3 ىلع يوتحي ماظنلا نأ ضارتفاب نيدہ صيخرتلا يرايخ عم Cisco ةطساوب
- 3 × ASR55-00-SW-UDPC17 (R17 يلولال صيخرتلا)
- 3 x ASR55-00-SWUDPC18 (R18 ةيقرت صيخرت)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا