

Catalyst 9800

ثادح أال لجسل عيرسل عجرم ليلد

تايوت حملا

[عمدقملا](#)

[قېنېب](#)

[لېمعللا](#)

[RRM](#)

[قائقلاتاييغت](#)

[لخادتللاوا عاضوضلا ميق](#)

[لېغش تلالا دي ق. DCA قېمزاوخ](#)

عمدقملا

9800 عرافح عداملا عم عيخي رات ثادحاً عمئاق يل عيرسل عجرم عقيثو اذه فصلي.

قېنېب

عون نم ثادحاً درس كنكمي، 9800 ماظن بة صاخلا عرم تسمل ليجستل تاناكم ادايز قيرط نع. عدادحملا لجسللا روطس ودبت فيك فرعت نا عطي رش، عمات اولوهسو عقيثاف ععرسب ني عم.

عيمجب رمي ام ابلاغ "show logging profile wireless" رملال مادختس ا لوح علاقملا هذه رودت نود يتح، لېغش تلالا دي ق امئاد نوكت يتل (ل) عيكل لسلاللا لصللا تاذ عيئان ثلالا لجسللا (طش نلالا عا طخاللا حي حصت لال كشاً نم لكش اي نيكمت).

تال جسللا يف عني عم عرتف يل ادوعلاب "time period" رخآ ادب" حمسلي.

بوبنأ مدختست مل اذا عي فرطلا ادحو لا يل ع تاناي بل نم ريثكل لا جارخا يل رملال اي دوي س ثادحاً عم تاناي بل رمم علا ثمالا عيمج مدختست ببسل اذه لو، ثحبلا دي قتل تاناي بل عني عم.

لېمعللا

لالخ ني عم ليمع نم لوصو عطقن عطساوب اهلاب قستسا متي يتللا نارتقوالا تابلط جاردا:
عمدحم عني عم عرتف:

myc9800-CL#show logging profile wireless start last 1 hour filter mac 9418.6548.6fb1 | i Association re

2024/07/30 08:55:58.981172447 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [19389]: (note): MAC: 9418.6548.6fb1 A

حاجن ب مهتقد اصم تمت نيذلا عالم عمل درس:

```
myc9800-CL#show logging profile wireless start last 10 days | i Authentication Success
```

```
2020/09/26 16:41:21.397677 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [19680]: (note): Authentication Success.
```

```
2020/09/26 17:04:33.523999 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [19680]: (note): Authentication Success.
```

```
2020/09/26 17:21:59.892585 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [19680]: (note): Authentication Success.
```

```
2020/09/26 17:32:09.289109 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [19680]: (note): Authentication Success.
```

```
2020/09/26 17:41:58.123180 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [19680]: (note): Authentication Success.
```

حجان IP ناونع ىلع اولصح نيذلا عالم عمل درس:

```
myc9800-CL#show logging profile wireless start last 10 days | i IP learn successful
```

```
2020/09/26 16:41:30.621520 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [19680]: (note): MAC: 02c0.2901.34c8 Cli
```

```
2020/09/26 17:04:37.622905 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [19680]: (note): MAC: d280.eb73.6044 Cli
```

```
2020/09/26 17:22:03.830465 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [19680]: (note): MAC: 02c0.2901.34c8 Cli
```

```
2020/09/26 17:32:09.966598 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [19680]: (note): MAC: 02c0.2901.34c8 Cli
```

```
2020/09/26 17:33:30.236544 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [19680]: (note): MAC: 3cf7.a4ae.f607 Cli
```

RRM

ةانقلا تاريغت

```
9800# show logging profile wireless | include history-channel
```

```
2020/02/13 10:50:03.297 {wncd_x_R0-0}{2}: [radio-history-channel] [24955]: (note): Channel change for A
```

لخادتل او افاضوضلا ميق

يساس ال ماظنلا حمانرب عبتتل RRM-client-dca تامولعم نيغت " نيغت اذه بلطتي دق
تالچسلا يف تامولعمل ضرعل " r0 rm/client-dca طشنلا يكللساللا لكيلهلل

```
9800#show logging profile wireless start last x hours| include rrm-client-dca
```

```
2020/06/26 15:44:08.636988 {wncd_x_R0-0}{1}: [rrm-client-dca] [9853]: (info): f4bd.9e38.4200 (Radio: 80
2020/06/26 15:44:08.640828 {wncd_x_R0-0}{1}: [rrm-client-dca] [9853]: (info): f4bd.9e38.4200 (Radio: 80
2020/06/26 15:54:18.671638 {wncd_x_R0-0}{1}: [rrm-client-dca] [9853]: (info): f4bd.9e38.4200 (Radio: 80
2020/06/26 15:54:18.673055 {wncd_x_R0-0}{1}: [rrm-client-dca] [9853]: (info): f4bd.9e38.4200 (Radio: 80
```

لېغشتلا دي ق DCA ةيمزراوخ

```
9800-17#show logging profile wireless start last boot | i Running DCA Algo
2020/02/14 16:23:09.177 {rrm_bg_R0-0}{1}: [rrm-mgr-dca] [22117]: (note): (Radio: 802.11a) Running DCA A
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل