

مادختساب Catalyst 9800 WLC HA SSO ةقورت ISSU

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[تابلطتمل](#)

[ةمدختسمل، تانوكمل](#)

[ISSU لمع ةيفيك](#)

[دويقل](#)

[ققحتل او تابلطتمل](#)

[ةقورتل اعرج](#)

[ISSU نم \(CLI\) رمل اول رطس ةهجاو لمع ريس](#)

[اعرج اللامك](#)

[ةيفاض، تاي لمع](#)

[اهجالص او اعخال الفاشكس](#)

[عجارمل](#)

ةمدقمل

HA SSO في 9800 ةيكلسالل مكحتل تادحو نم جوز ةقورت ةيفيك دن تسمل اذه حضوي (ةمدخل اعنثأ جماربل ةقورت) ISSU ةقيرط مادختساب

تابلطتمل

ةقورتل تاميلعتو، اهاذختا بجاولا تااياتحتال او، دودحل او، تاعارجل ةقيرطولا يطغتو

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت ناب Cisco ي صوت

- Catalyst 9800 (WLC) ةيكلسالل LAN ةكبش في مكحتل ةدحو
- (HA SSO) رفوتل ةيلاع ةلحال وذل وحملا

ةمدختسمل تانوكمل

ةنيعم ةيدام تانوكم وجمارب تارادصل يلع دن تسمل اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدووملا ةزهجال نم دن تسمل اذه في ةدراولا تامولعمل اعشن امت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دن تسمل اذه في ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رمل يال لمحتمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتل دي قكتكبش

ISSU لمع ةيفيك

كيدل تناك اذا .نكمم تقو لقأب 9800 ةيكلسالل مكحتل تادحو ةيقرت حيتت ةزيم يه ISSU مدع نييكلسالل ءالمعلا لىل عبحيو ةسللس ةيقرتلا ةيلمع نوكتس ف ،ةيفاك ةيطغت ةيلآ ذيفنتلا معد ةدحو يدل دجوت ،انكمم رمألا اذه لعجلو .لمعلا نع فقوت تقو ياً ءطحال م ةقيرطب ةيقرتلاب لوصول طاقنل حمستو ةرم لك يف ةدحاو مكحت ةدحو ةيقرتب موقت ةجردتم .

ISSU ةيقرت ءانثأ ثدحت يتلا ةفلتخمل تاطخل لىل ع ةرصتخم ةماع ةرطن يلي اميف

1. لغشت يتلا ةيساسألا مكحتلا ةدحو لىل (V2) ةفدهتسملا ةروصولا ليذنت متي .مزلحلا يف اهعيسوت متي و 1 رادصلا
2. RP لاصتا ربع عيرسلا دادعتسالا عضو يف مكحتلا ةدحو لىل ةروصولا ةنمازم متت مث ةيقرتلا ءاونأ نم عون لكل اهسفن يه ةيلمعلا هذه
3. رثؤي ال .لوصول طاقن لىل اقبس م ةقباطملا (V2) لوصولا ةطقن ةروصولا ليذنت متي . ةمدخل لىل ع ام ةروصول قبس م لىل ليذنتلا
4. ةديجلا ةروصولا مادختساب اهليمحت متيو ةيطايتحال مكحتلا ةدحو لي محت ءداع متي يف V2 ليغشت ءدبو V1 ليغشتب ةطشنل مكحتلا ةدحو موقت ،ةطقنلا هذه دنع (V2) نكمي ال .(SSO) ةكبشلاب ءلصت م ل نيزختلا تادحو جوز نالكشي ام هو ،دادعتسالا عضو نكمم ISSU ةيقرت ءانثأ ال لكل ذق قيقحت
5. موقت .ليدبت ذيفنت متي ،(نخاس-دادعتسالا عضو/طشن ءلاح) زهاج HA جوز نوكي نا ام موقت V1 ليغشتب دادعتسالا موق ي ام ني ب V2 ليغشتب نألا ةطشنل مكحتلا ةدحو هذه يف .يناثلا رادصلا اب ءدوزم يتأتو لي محتلا ءداع اب ةيطايتحال مكحتلا ةدحو لغشت لازت ال لوصول طاقن نكلو ،V2 لىل مكحتلا يتدحو الك ليغشت متي ،ءلحرملا V1.
6. اهتيقرت متيو طيشنننلا ءوطخ دعب V2 لىل روصولا لي دبت لوصول طاقن نم بلطي ءداع متي هنا ينعي اذه .لمعلا نع فقوتلا تقو لي لقتل جرحدم AP ةيقرت بولسأب لاصتالا ءالمعل نكميو ،ءرود لكل لوصول طاقن نم ةيعرفلا تاعومجملا لي محت لىل امامضنلل دوعت اهنا ف ،لوصول طاقن مض ءداع دنع .ءرواجملا لوصول طاقن ب يناثلا رادصلا
7. ءمئاد تاريغيغتل لعجي امم ،مازللالا يه ءريخألا ءوطخل

- رصنع نأل ،ميصصتلا بسح ةيسايقلا ةيقرتلا نم رثكأ تقوى ل ISSU ةيقرت جاتحت ةقيرطب AP ةيقرت م ث ،نعم تقوى ف HA جوزي ف هسفن ةيقرتب موقى دحاو WLC فلخ لوصو طاقن كيديل ناك اذا .لمعلا نع فقوتلا تقوى ليلقتل ةققدتم ةيقرت ةطقن ةروص ليزنت تقوى ليلقت م هملا نم ف ،ام لوصو نمزب WAN ةكبش طابترل ريثأتل لالخ نم ISSU ةيقرت تقوى نم ريبك لكش ب ديزي نأ نكمي اذه نأل لوصولا تقوى ةعرس ةدايزل قاطنلا جراخ HTTPS وأ ةلاعفلا AP ةيقرت قرط نع ثحبا .يلاتتملا سندأل دحل ل ISSU تقوى لامجإ لىع ظافحل او AP ةروص ليزنت

ققحتلا و تابلطتملا

تابلطتم كانه ،ISSU مادختساب 9800 ةيكلسالل مكحتلا تادحو ةيقرت في عورشلا لبق لوصولا طاقنو مكحتلا تادحو ةسلسلا ةيقرتلا نامضل ققحت تايلمعو ةلقلق

مزتلم ريغ وأ طشن رادصا ليغشت مدع نم دكأت 1: ةوطخلا

رمأ CLI:

```
show install summary
```

عقوتملا جتانلا:

(دهعتلا و طيشنتلل) "C" ةلاحلا في ادحاو ارادصا لىرت ال

```
WLC#show install summary
[ Chassis 1/R0 2/R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
```

```
-----
Type  St   Filename/Version
-----
```

```
IMG   C    17.09.04a.0.6
```

تيبثتلا عضو في مكحتلا ةدحو نأ نم دكأت 2: ةوطخلا

تيبثتلا عضو في ةيطايتحالل مكحتلا تادحو و ةطشنلل مكحتلا تادحو نم لك نأ نم دكأت (3) ةوطخلا عاجل "bootflash:/packages.conf" نم اهليغشت ديهمت متيو

رمأ CLI:

```
show version | i Installation mode
```

عقوتملا جتانلا:

```
WLC#show version | i Installation mode
Installation mode is INSTALL
```

ديهم تلال مدختسم لال فل مال نم ققحت 3: ةوطخال

دربم "packages.conf" لال نم ده مي تنك يغبني وه ، بولسا بكري في مكحت زاغال نوكي نال

أرم CLI:

```
show boot
```

عقوت مال جتانال:

```
WLC#show boot
BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x102
```

```
Standby BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;
Standby CONFIG_FILE variable =
Standby BOOTLDR variable does not exist
Standby Configuration register is 0x102
```

راركتال تالاح نم ققحتال: 4 ةوطخال

نال بجي ةي طايحتال مال مكحتال ةدحوو ةلالاح لال طشن يفة طشنال مال مكحتال ةدحوو نوكت نال بجي
مهن أو عفترم لصالال نال نال ع م ب ع ي ر س لال لي غ ش تال - دادعتسالال ع و ي في نوكت
ضعبال مهضعب عم نولصالال ي

أرم CLI:

```
show chassis rmi
show redundancy
```

عقوت مال جتانال:

```
WLC#show chassis rmi
Chassis/Stack Mac Address : 000c.29c4.caff - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
```

H/W Current

Chassis#	Role	Mac Address	Priority	Version	State	IP	RMI-IP
*1	Active	000c.29c4.caff	2	V02	Ready	169.254.10.9	198.19.10.9
2	Standby	000c.29d2.4018	1	V02	Ready	169.254.10.10	198.19.10.10

WLC#show redundancy

Redundant System Information :

```

-----
...
          Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = sso
  Operating Redundancy Mode = sso
      Maintenance Mode = Disabled
      Communications = Up

```

Current Processor Information :

```

-----
          Active Location = slot 1
      Current Software state = ACTIVE
...

```

Peer Processor Information :

```

-----
          Standby Location = slot 2
      Current Software state = STANDBY HOT
...

```

نيزختل (bootflash) ةتقؤملا ديهمتلا ةركاذي في ةيفاك ةحاسم دوجو نم ققحت :5 ةوطخل
ةديدل ةروصل

ةركاذي في ةرحلا ةحاسملا نم GB ةدع كيدل نأ نم دكأت .تياباجي 1 يلاوح ةروصل مجح *.bin
ةعباتملا لبق ةتقؤملا ديهمتلا

أرم CLI:

```
dir bootflash:/ | in free
```

عقوتملا جتانلا:

```
WLC#dir bootflash:/ | in free
14785671168 bytes total (11446026240 bytes free)
```

مدقتلا ديقي رخأ ةيقرت دوجو مدع نم دكأت :6 ةوطخل

ديدي نيسحتلا كلذ دعب ،قباس نيسحت في مكحت زاهج قصلتلا نإ نأل ،مساح ةوطخ هذه
لشفي .

أرم CLI:

ءالمعلاب لاصتالاب ظافتحالل ةلواحم	
ءمئاد تارييغتلال لعج ىل ا مازتلال ا يءوي	commit تي بثلل

ءارءال لامك

لوصول ةطقنل قبسم ل ليزنللا تايئاصءا ءسم 1: ةوطءال

ءارءا ىل لع لوصولل كنكمي ءي ءب ةيقرتلل لبق تايئاصءال ءه ءسم ب موقت نأ لصفأل نم مءقئلل ءي قبسم ليزنللا ا ءانه نوكي ال ا بءي . ةيلاءال ةيقرتلل اب طقف قلعتي ءي ءي ءب ةيقرتلل ءءب لبق .

رمأ CLI:

```
clear ap predownload statistics
show ap image
```

ءقوئلل ءانلل:

```
WLC#show ap image
Total number of APs : 2
Number of APs
  Initiated : 0
  Downloading : 0
  Predownloading : 0
  ...
  Predownload in progress : No
```

ةقباسلل ءمانربلل ةروص ةلازا 2: ةوطءال

امئاد كنكمي (bootflash) ةتقؤملل ءي ءهملل ةركا ءي ءي ءفك ءءاسم ءو ءم ءء ءلا ءي ءف install remove inactive رمأل مءءءساب ةميءقلا تيبثلللا نءلم ءيظنللا ءي ءف ءفءلل

رمأ CLI:

```
install remove inactive
```

لوصول ةطقنل قءءل ةيقرتلل ةيؤئلل ءبسنلل ةميءق نيوكل 3: ةوطءال

ءءال) 5% ءرءءا اءا ءنا ظءال . (ةميءق لل صقلال ءال) 25% ىءء ةميءقلا ءه نيءي ءنكمي لولطأ ءقو ةيقرتلل ءءءس و راركل لكل لقل لوصول طاقن ةيقرتلل مءءس ءف ، (ةميءق لل ىنءال) اقفو ةميءقلا ءه رءءا . اضيأ مءءال لمءل نء ءقوئلل ءقو ليلقئلل ءع ءءاسي اءه نكل لوصول ةطقنل ءيظنللا ءرشنل

رمأ CLI:

```
conf t
ap upgrade staggered {5 | 15 | 25 | one-shot}
end
write memory
```

مكحتال دحوىل ع .bin ةروص ليزنت 4: ةوطخال

ع م (GUI). ةيموسرلا مدختسمل ةهجالال خ نم وأ CLI رب ع ةروصلل هذه ليمحت Yon ل نكمي ةيقرتلل ةيلمع ليغشتب موقت امدنع متي اذه، ةيموسرلا مدختسمل ةهجالو.

أرم CLI:

```
dir bootflash:*.bin
[OPTIONAL] copy ftp://
```

:

@

/

bootflash:

ةروصلل تيبتت 5: ةوطخال

إلى مكحنتها دمج انرب ةروص ةفاضإ متت .ةققرتال نم لىلوالا ةلحرمل ةوطخلال هذه أدبت
عضب كلذ قرغتسي نأ بجي .مزح يف اهعيسوت متيو (ةتقؤملا ةركاذل) Flash ةركاذ
ريغ" اهنأ لىل ةديجل ةروصلال روهظ نم ققحت ،"ةفاضإ تيبتت" ةيلمع لامتكأ درجمب .قئاقد
"show install summary" رمال نم "ةطشن

رمأ CLI:

```
install add file bootflash:
```

```
show install summary
```

عقوتمل جتانلل:

```
WLC#show install summary  
[ Chassis 1/R0 2/R0 ] Installed Package(s) Information:  
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,  
            C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
```

```
-----  
Type  St  Filename/Version  
-----
```

```
IMG   C   17.09.04a.0.6  
IMG   I   17.12.02.0.2739
```

(APs) لوصول طاقن لىل اقبس م ةروصلال ليزنت :6 ةوطخلال

ريغ ةروصلال قبسمل ليزنتلل لوصول طاقن هيجوت لىل جاتحن ،ةروصلال طيشنت لبق
اهنأل ISSU ةققرت لشفتس ف ،قبسمل ليزنتال ادب مدع ةلاح يف .(V2) ايلاح ةطشنال
ةيلمعلا هذه قرغتست دق .ىندأل دحل لىل لمعلا نع فقوتال تقوليلقتل ةبولطم ةوطخ
طابترال لاقتنا نمزوم مكحتال ةدجوب ةطبترملا (APs) لوصول طاقن ددع بسح قئاقد ةدع

رمأ CLI:

```
ap image predownload  
show ap image
```

عقوتمل جتانلل:

```
WLC#show ap image
Total number of APs : 2
```

```
Number of APs
  Initiated           : 0
  Downloading         : 0
  Predownloading      : 2
  Completed downloading : 0
  Completed predownloading : 0
  Not Supported       : 0
  Failed to Predownload : 0
  Predownload in progress : Yes
```

ةديدل ةروصل طيشنت :7 ةوطخل

ةوطخل ايه هذة .ةديدل ةروصل طيشنت كنكمي ،قبسم ليزنتل نم اءاتنال درجب ،ةمزلل تيبتب ،قفاوتل نم ققحتل تايلمع ليغشتب موقوي .ةيقرتل ةيلمعل لوطأل اديدل جم انرب ةفاضل اءللل تقولا دح نيوكت كنكمي ،ايرايخا .ةمزلل ةلاح ليصافت شي دحتو ةيضا رتفال ةمقل .ةقيد 1200 الى 30 نم ةحلاصل مقل حوارتت .ةروصلل ذيفنت نوب تايلمع :لمالكاب ISSU ةيلمع دحت ،ةيقرتل ةيلمع ادب درجب .(تاعاس 6) ةقيد 360 يه م ،ةديدل دادعتسالل ةضوي ةيقرتل تايلمع م ،ليدب م ،دادعتسالل ةضوي ةيقرتل يجررت لكش ب AP ةيقرتل .

رم CLI:

```
install activate issu [auto-abort-timer <30-1200 mins>]
```

عقوتمل جتانلل:

```
WLC#install activate issu
install_activate: START Sun Jan 14 08:29:36 EST 2024
install_activate: Activating ISSU
```

NOTE: Going to start Activate ISSU install process

STAGE 0: System Level Sanity Check

```
=====
--- Verifying install_issu supported ---
--- Verifying standby is in Standby Hot state ---
--- Verifying booted from the valid media ---
--- Verifying AutoBoot mode is enabled ---
--- Verifying Platform specific ISSU admission criteria ---
--- Verifying Image ISSU Compatibility ---
Finished Initial System Level Sanity Check
```

STAGE 1: Installing software on Standby

```
=====
--- Starting install_remote ---
[2] install_remote package(s) on chassis 2/R0
```

```
WARNING: Found 1545 disjoint TDL objects.
[2] Finished install_remote on chassis 2/R0
install_remote: Passed on [2/R0]
Finished install_remote
```

STAGE 2: Restarting Standby

```
=====
--- Starting standby reload ---
Finished standby reload

--- Starting wait for Standby to reach terminal redundancy state ---
Finished wait for Standby to reach terminal redundancy state
```

STAGE 3: Installing software on Active

```
=====
--- Starting install_active ---
WARNING: Found 2969 disjoint TDL objects.
[1] install_active package(s) on chassis 1/R0
[1] Finished install_active on chassis 1/R0 install_active: Passed on [1/R0]
Finished install_active
```

STAGE 4: Restarting Active (switchover to standby)

```
=====
--- Starting active reload ---
New software will load after reboot process is completed
```

"show chassis rmi" رمألا مادختساب ةيقرتلل ةيلالال ةلالال بقارت نأ ةديج ةركفل اهنإ ،دوعت امدنعو HA جوز نم مكحت ةدحو ةلازا درجمب كل رهظي اذه .يرود لكشب "show undancy"و ةقيد 30 لىل 20 يل او ق رغتست دق ةيلمعل نأ طحال .رادصا يلىعو .

: "ةمزتل م ريغ" نكلو ةطشن ةروصلال ىرتس ،ةيقرتلالامتكأ درجمب

```
WLC#show install summary
[ Chassis 1/R0 2/R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
```

```
-----
Type  St   Filename/Version
-----
```

```
IMG   U    17.12.02.0.2739
-----
```

```
Auto abort timer: active , time before rollback - 05:23:37
-----
```

يفي (WLC) ةيكللساللا ةيلحملال ةكبشلال يف مكحتلال ةدحو أدبتس ،تيتبثتلا ءاهتنا درجمبو متيتلال لوصولال ةطقن ةيقرت ةبقارمل .ةجردتم ةقيرطب (AP) لوصولال طاقن ليمحت ةداعإ ةطقن ةيقرت تايئاصحإ" تحت) ةيموسرلل مدختسملال ةهجاو مادختسإ كنكمي ،ابهيترت ،"ليغشتلال تقو "show ap (CLI) رمأوالا رطس ةهجاو رمأوأ ("جماربالا ةيقرت" مسق يف "لوصولال ،يتلال لوصولال طاقن لىل ةراشإ يطعي اذه .لوصولال طاقنل CAPWAP لمع تقو رهظيس يذلاو لاصحفي ب ةيقرت تيهتنإ ap لىل نأ تصحف اضيأ عيطتسي تنأ .لعفلا ب اهليمحت ةداعإ مت log: مكحت زاهلال لىلع رمأ "show logging" لىل لمعتسي .

"يئاقللتال فاقيلال" تقؤم فاقيلال [يرايتهخ]: 8 ةوطخلا

كيدل نوكي ام دنع) ةيقرتلل ةيضارتفالال تاعاس 6 ل ن م رثكأ تقو ىل كجايتهخ| ةلاح ي تيبثت لبق ديج لكش ب لمعي اذه نأ نم دكأتال ديرتو ةيقرتلل لوصول طاقن نم ريثكلال يئاقللتال عجارتهال مته ني ل ةقيرطال هذبو. تقؤمال اذه فاقيلال كنكمي، (ةوصولال

رماً CLI:

```
install auto-abort-timer stop
```

اتبث دي دجال جم انربال لعجأ: 9 ةوطخلا

مادختساب لي محتالال ةداع| تاي لمع ربع ةرمتسم نوكت نأب طيشنتال تاريغيغت مازلاب مق install commit رمال لمعي. ةيداع ةيقرت ةيلمعي يف ةريخالال ةوطخلا يه هذو. install commit رمال لمع دي همتالال ةداع| تاي لمع ربع جم انربال تابت ىلع

رماً CLI:

```
install commit
```

عقوت مال جتانال:

```
WLC#show install summary
```

```
[ Chassis 1/R0 2/R0 ] Installed Package(s) Information:
```

```
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
```

```
          C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
```

```
-----  
Type  St  Filename/Version  
-----
```

```
IMG   C    17.12.02.0.2739  
-----
```

ةيقرت يه تنت، دي دجال رادصالال ىلع (APs) لوصول طاقن لي محت ةداع| و رادصالال ذي فننت درجمب ISSU.

ةيفاضا تاي لمع

ISSU ةيقرت ءانثأ اهب مايقلالال جاتحت دق يئاقللتال رخالال تاي لمع ال ضعب ىلع روثعالال كنكمي : قباس رادصالال عجارتهالال و ةيقرتالال ضاهجال لثم، اهدعب واً

ISSU ضاهج

قلاح ىلا زاهجلا عاجراو نآلا ىتح اهؤارجا مت ىتلا ةىقرتلا ةىلمع ءاغلا ىلا ةوطخلل هذه ىدؤت طاقنو و مكحتلا تادحو نم لك ىلع قبطنى اذهو. ISSU ةقيرطب (V1) ةقباسلا تىبثتلا مل اذو ةىقرتلا ببسب دىدش رىثأت ةظحالم ةلاحي فى ك لذب ماىقلا نكمى (AP) لوصولا تىبثت "رادصا متى مل اذى طقف ةىلمعلا هذه ورمألا اذه لمعى. دعب ةروصلا دىكأتب مقت ISSU ةقيرطب عاجرتلا نكمى ال، ةروصلا ذىفنت درجمب. دعب "مازتلالا

أرم CLI:

```
install abort issu
```

عقوتملا جتانلا:

```
STAGE 1: Rolling Back software on Standby
```

```
=====
```

```
--Starting Deactivation at the standby --
```

```
--- Starting abort_standby ---
```

```
[1] abort_standby package(s) on chassis 1/R0
```

```
WARNING: Found 1545 disjoint TDL objects.
```

```
[1] Finished abort_standby on chassis 1/R0
```

```
abort_standby: Passed on [1/R0]
```

```
Finished abort_standby
```

```
STAGE 2: Restarting Standby
```

```
=====
```

```
--- Starting standby reload ---
```

```
Finished standby reload
```

```
--- Starting wait for Standby to reach terminal redundancy state ---
```

```
Finished wait for Standby to reach terminal redundancy state
```

```
STAGE 3: Rolling Back software on Active
```

```
=====
```

```
--Starting Deactivation at the active --
```

```
--- Starting abort_active ---
```

```
WARNING: Found 1545 disjoint TDL objects.
```

```
[2] abort_active package(s) on chassis 2/R0
```

```
[2] Finished abort_active on chassis 2/R0
```

```
abort_active: Passed on [2/R0]
```

```
Finished abort_active
```

```
STAGE 4: Restarting Active (switchover to standby)
```

```
=====
```

```
--- Starting active reload ---
```

```
New software will load after reboot process is completed
```

```
SUCCESS: install_abort Wed Jan 17 21:58:52 CET 2024
```

```
client_loop: send disconnect: Broken pipe
```

"ةيساسألا" مكحتلا ةدحوىلإ لىدبتلا

مكحتلا زاهج نوكي نأ ديرت تنك اذا ةبوغرم نوكت نأ نكمي ةوطخلال هذه، جاتنإ ةئيب يف ةدحويه "ةيوناثلا" ةدحوالإناف، ISSU ةيقرت لامتكأ درجمب هنأ ركذت. ىرخأ ةرم اطشن ىلصلألا يودي لىدبت ذيفنت قيرطنع ةيلصلألا ةلاحلا ىلإ عوجرلا امئاد كنكمي. ةطشنلا مكحتلا ةعباتملا لبق "عيرسلا دادعتسالا عضو" ةلاح يف ريظنلا ةدحو نأ نم دكأتلا ىلإ جاتحت.

رمأ CLI:

```
redundancy force-switchover
```

ISSU ةيقرت لامتكأ درجمب ةقباسلا ةلاحلا ىلإ عجارته

ةيساسألا ةمظنألل ISSU مدقألا رادصلإلا ىلإ عوجرلا معدم تيال، ةيقرتلا ذيفنت درجمب ةطقنلا هذه دنع Cisco Catalyst 9800 Series ةلسلسلا نم ةيكلسلالا مكحتلا ةدحول (AP) لوصولا طاقنو ةيكلسلالا مكحتلا تادحو نم لك لىمحت ةداعإ عجارته ةيلمع ينعتس ءدبلا كنكمي. لمعلالنع فقوتلا تقو ريفوت ىلإ يدؤيس امم، زمرلا ريفغت ببسب اهنع عجارته لمعتس اهنم أيدحت مثةحاتملا عجارته طاقن نم ققحتلاب

رمأ CLI:

```
show install rollback  
show install rollback id
```

```
install rollback to id
```

عقوتملا جتانلا:

```
WLC#sh install rollback  
ID      Label      Description  
-----  
3       No Label   No Description  
2       No Label   No Description  
1       No Label   No Description
```

```
WLC#sh install rollback id 2
```

Rollback id - 2 (Created on 2024-04-22 10:31:57.000000000 +0000)

Label: No Label

Description: No Description

Reload required: NO

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

Type St Filename/Version

IMG C 17.09.04a.0.6

WLC#install rollback to id 2

install_rollback: START Thu May 30 09:44:38 UTC 2024

install_rollback: Rolling back to id 2

This operation may require a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Rollback ---

Performing Rollback on all members

[2] Rollback package(s) on Chassis 2/R0

[1] Rollback package(s) on Chassis 1/R0

[2] Finished Rollback package(s) on Chassis 2/R0

Checking status of Rollback on [1/R0 2/R0]

Rollback: Passed on [1/R0 2/R0]

Finished Rollback operation

SUCCESS: install_rollback Thu May 30 09:45:40 UTC 2024

اهحال صاوا عا طخال فاشك سا

وَأُصِدَّتْ مَادِخْتَسَاب 9800 ةيكل سالل مكحتلا تادحو ةيقرت لبق ةلكشم ةهجاوم ةلاح يف يتلا ةعئاشلا لكاشملا حرشي يذلا [دنتس ملاء](#) اذه [يلع](#) رورم لاب يصون، اهدعب واهعانثأ اهلولحو اههجاوت.

عجارملا

- [تادحو يلع ةق فدت ملاء لوصولا طاقن ةيقرت وحي حصتلا جمارب مادختساب لراع رفوت](#)
- [Cisco Catalyst 9800 ةيكل سالل مكحتلا](#)
- [17.12.x نيوكتلا ليلد](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا