


```
CentOS Linux (3.10.0-602.el7.x86_64) 7 (Core)
```

```
CentOS Linux (0-rescue-3c33366f0026410bbe151a96588ab0a8) 7 (Core)
```

ةوطخال م:

تانايب لخدأف، رورم ةملك وأو مدختسم مسا كنم بلط اذا، CMX 10.6 & up الى ةبسنلاب اهنيوكت مت يتل رذجل رورم ةملك سي (رورم ةملك و رذج: مدختسم مساك دامتعالا (مداخال الى ع).

ةوطخال 2

في "rhgb quiet" ةمل عمل الازاب مقو "Linux16" ب أدبي يذال رطسلا الى لفسأل ريرمتلاب مق (rhgb quiet rd.shell = 0 نوكت نأ نكمي، تارادصلا شحأ في). رطسلا ةياهن

```
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin\
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' cade620e-a\
f0d-4dd6-8f4e-d64538b2ee7f
else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root cade620e-af0d-4dd6-8f4e-d645\
38b2ee7f
fi
linux16 /vmlinuz-0-rescue-3c33366f0026410bbe151a96588ab0a8 root=/dev/M\
apper/vg_cmx-lv_root no crashkernel=auto rd.lvm.lv=vg_cmx/lv_root rd.lvm.lv=vg\
_cmx/lv_swap rhgb quiet
initrd0 /initramfs-0-rescue-3c33366f0026410bbe151a96588ab0a8.img

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to
discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists
possible completions.
```

ةوطخال 3

رطسلا سفن الى ع "rd.break enforcement=0" راخلا فضا، 2، ةوطخال في ةمل عمل الازا دعب

```
linux16 /vmlinuz-0-rescue-3c33366f0026410bbe151a96588ab0a8 root=/dev/M\
apper/vg_cmx-lv_root no crashkernel=auto rd.lvm.lv=vg_cmx/lv_root rd.lvm.lv=vg\
_cmx/lv_swap rd.break enforcing=0
initrd0 /initramfs-0-rescue-3c33366f0026410bbe151a96588ab0a8.img
```

ةوطخال 4

فوس. ئراوطلا عضو في ديهمتللاو ماظنلا لي محتل CTRL + X الى ع طغضا، لمكت نإ ام

ة.ديج ةبل اطم ظحالت

```
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"
Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

switch_root:/# [ 109.864205] random: crng init done

switch_root:/#
switch_root:/#
switch_root:/#
```

ة وطلال 5

هللمحت متي هن ا شح ،هليل ةباتكلل نم نكم تي يتح تافللملما اظن ليمحت ةداعاب مق
هاندا رمال مادختساب طقف ةارقلل

```
mount -o remount, rw /sysroot
```

```
switch_root:/#
switch_root:/#
switch_root:/# mount -o remount, rw /sysroot
[ 242.510242] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
switch_root:/#
switch_root:/#
```

ة وطلال 6

هلامتك ا درجب يروفلا ريغتلال ظحالتس ووضوم وه امك تافللملما اظن رنج ريغتب مق

```
chroot /sysroot
```

ة وطلال 7

امللك ريغت متي ،هاندا لالملا في <username> رمال مادختساب رورملا ةملك ريغتب مق
رنجلال نيمدختسملل عامس او cmxadmin نم لكل رورملا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني مدختسمل معد ي وتحم مي دقتل ل ي رش بل او
امك ة قيق د نوك ت نل ةلأل ة مچرت ل ضفأ نأ ة ظحال م ي جزي . ة صا حل م ه ت غ ل ب
Cisco ي لخت . فرتحم مچرت م اهم دقي ي تل ل ة ي فارت حال ة مچرتل ل عم ل حال او ه
ى ل إ أمئاد و ج ر ل اب ي ص و ت و ت امچرتل ل هذه ة ق د ن ع اه تي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و تم ط بار ل ا) ي ل ص أل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا