

دنع MME ىلع لمعلا نع Bulkstats فقوت طاطخم نيوكت TAI

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[قلكشملا](#)

[لحل](#)

عمدقمل

تامالعل) عمحمل تايئاصحلال تافلما عاشن اهي متي يتلا قلكشملا دننسملا اذه فصلي طاطخم نيوكت دنع (MME) "لقننتلا ةرادا ةدحو" ىلع لمعت يتلا لقننتلا تافقوتو (تزيمللا) قلكشملا هذه لح ةيفيكيو " (TAI) بقعتلا ةقطنم ةيوه".

قلكشملا

اقفو يجراخ مداخ ىل يروء لكشب تانايبلا لقنو تايئاصحلال عمجب Bulkstats موقت نيوكتلل.

```
bulkstats mode
sample-interval time_interval
transfer-interval xmit_time_interval
```

```
file number
```

```
receiver ip_address { primary | secondary }
```

لقنو تايئاصحلال عمجت فاقيا متي، زيميتم تامالعل نيوكت اهي متي يتلا MME ةدقوع يف أطخل اذه عجرتو (Backkstats) طغضلال تاعومجبم ةطبترملا CLI رماوا بيجتست ال. تافللملا فاطملا ةياهن يف.

```
# show bulkstats
```

```
Failure: Unable to retrieve bulkstats server information
```

BULKSTATS تانيعل نوكيو، TAI طاطخم عمجل MME نيوكت متي ام دنع قلكشملا رهظت انه TAI طاطخم نيوكتلل جذومن ضرع متي. ةقيد 15 نم لقا ةميق SAMPLE-interval

```
mme-service mme_service_name
```

```
statistics collection-mode tai
```

```
bulkstats mode
```

```
file file_number
```

```
tai schema
```

يدل نوكي ام دنع اميس ال، اليوط اتقو TAI طاطخم تاءاصحلال عمج ةيلمع قرغتست نأ نكميو نمض لامكلا نم نكمتي ال دق. TAI (TAI-MGMT-DB) ةرادال ةريكب تانايب ةدعاق ةحصلا ةرازو بيجتسي الو اهنويوكت متي يتلا ةنيعلل ينمزللا لصافلا.

لحل

ططخ م نڤوكت دن ع هب ىصوي ام وهو ،ةقڤق د 15 ن م ربكأ ةمڤق ىل ةنڤعلا لصافلا ةداڤزب مق مت ڤتلا ڤنمزللا لصافلا ةنڤع باعڤتسالا TAI-mgmt-db لڤلقت/نڤسحت بڤڤي ،ال او TAI. ةب قارمل (CLI) رم اوألا رطس ةهچ او رمأ مادختسا نك مڤي `show bulkstats timing` رمألا ضرعي .اهنڤوكت (CLI) رم اوألا رطس ةهچ او نأ ظحال .ططخ م لك لتاڤئاصحإلا عڤمجت ڤڤ ق رعتسملا تقولا ةل كشملا ثودح درجم ب ةبڤڤتسم ريغ نوكتس اهسفن .

ڤڤخم عصولا ڤڤ هلڤغشت بڤڤي ذلا او ،ڤڤخم CLI رمأ وه رمألا `show bulkstats timing` :ةظحالم

```
# show bulkstats timing
--- skip ---
Bulk Statistics Collection Times:
Schema Secs
-----
egtpc 0.022828
mme 0.071027
sgs 0.006026
hss 0.003606
tai 0.064781
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل