

Autorisations de groupe d'utilisateurs : Description des tâches

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Autorisations du groupe d'utilisateurs et description des tâches](#)

Introduction

Ce document est destiné aux administrateurs de Cisco Prime LAN Management Solution (LMS) qui souhaitent conserver les structures d'ID utilisateur et de privilèges utilisées lors de leur conversion en infrastructure Prime.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Autorisations du groupe d'utilisateurs et description des tâches

Ce tableau décrit les autorisations des groupes d'utilisateurs et les descriptions des tâches.

Nom du groupe de tâches	Nom de la tâche	Description
Contrôleur APIC-EM	Apic Global PnP Write Access	Permet à l'utilisateur de créer ou de mettre à jour les paramètres PnP/Ztd globaux Apic
Contrôleur APIC-EM	Apic Global PnP Read Access	Permet à l'utilisateur de lire les paramètres PnP/Ztd globaux Apic
Contrôleur APIC-EM	Accès En Lecture Du Contrôleur Apic	Permet à l'utilisateur de lire les détails du contrôleur APIC-EM
Contrôleur APIC-EM	Accès En Écriture Du Contrôleur Apic	Permet à l'utilisateur de créer ou de mettre à jour les détails du contrôleur APIC-EM
Tâche de chaîne de	Accès au menu Administration	Permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les

menu d'administration		fonctionnalités du menu Administration.
Opérations administratives	Accès à la gestion des serveurs d'applications	Permet à l'utilisateur de gérer les listes de serveurs NAM.
Opérations administratives	Accès aux applications et aux services	Permet à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer des applications et services personnalisés.
Opérations administratives	Accès à l'association de sites terminaux de conception	Permet à l'utilisateur de créer des règles de classification de site Assurance.
Opérations administratives	UDF de détail du périphérique	Permet à l'utilisateur d'accéder aux détails du périphérique UDF
Opérations administratives	Exporter l'accès aux journaux d'audit	Permet à l'utilisateur d'accéder à la mise à jour de stratégie d'importation via le menu Mega Admin.
Opérations administratives	Afficher l'accès aux journaux d'audit	Permet à l'utilisateur d'afficher les audits du réseau du système.
Opérations administratives	Mettre à jour la stratégie d'importation	Autoriser l'utilisateur à télécharger et importer manuellement les mises à jour de stratégie dans le moteur de conformité et d'audit du gestionnaire
Opérations administratives	Appareil	Permet à l'utilisateur d'accéder au menu Administration > Settings > Appliance.
Opérations administratives	Détails du moniteur d'intégrité	Permet à l'utilisateur de modifier les définitions de score d'intégrité du site.
Opérations administratives	Configuration haute disponibilité	Permet à l'utilisateur de configurer la haute disponibilité pour l'appariement des serveurs primaires et secondaires.
Opérations administratives	License Center/Smart	Permet à l'utilisateur d'accéder au centre de licences/licence Smart
Opérations administratives	Journalisation	Donne accès à l'élément de menu qui permet à l'utilisateur de configurer les niveaux de journalisation pour le produit.
Opérations administratives	Tâches planifiées et collecte de données	Contrôle l'accès à l'écran pour afficher les tâches en arrière-plan.
Opérations administratives	Paramètres système	Contrôle l'accès au menu Administration > System Settings.
Opérations administratives	Préférences utilisateur	Contrôle l'accès au menu Administration > User Preference.
Accès à la recherche avancée	Accès à la recherche avancée	Permet à l'utilisateur de définir des critères de recherche et d'afficher les résultats de recherche
Tâche Chaîne du navigateur d'alarme	Accès au navigateur d'alarmes	Permet à l'utilisateur d'afficher les alarmes et les événements.
Alertes et événements	Dépannage	Permet à l'utilisateur d'effectuer un dépannage de base, tel que traceroute et ping, sur les alarmes.
Alertes et événements	Alertes Ack et Unack	Permet à l'utilisateur d'accuser réception ou d'annuler la réception des alarmes existantes.
Alertes et événements	Supprimer et effacer les alertes	Permet à l'utilisateur d'effacer et de supprimer les alarmes actives.
Alertes et événements	Notification par e-mail	Permet à l'utilisateur de configurer le transfert de notifications par e-mail.
Alertes et événements	Afficher la condition d'alerte	Permet à l'utilisateur d'afficher une liste d'événements et d'alarmes.
Alertes et événements	Politiques d'alarme Modifier l'accès	Permet à l'utilisateur de modifier les stratégies d'alarme.
Alertes et événements	Prélever et désélectionner des alertes	Permet à l'utilisateur de sélectionner et de désélectionner des alertes

Alertes et événements	Stratégies d'alarme	Permet à l'utilisateur d'accéder aux stratégies d'a
Configurer la tâche de chaîne de menu	Configurer l'accès au menu	Permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctionnalités du menu Configuration.
Tâches de commentaires et d'assistance	Outil de gestion des dossiers TAC	Permet aux utilisateurs d'ouvrir un dossier TAC à de Prime Infrastructure.
Tâches de commentaires et d'assistance	Commentaires automatisés	Accès aux commentaires automatisés
MONDIAL	LOBBY-AMBASSADEUR-GLOBAL	Permet à l'utilisateur de se connecter avec le rôle Lobby Ambassador.
MONDIAL	MONITEUR-LITE-GLOBAL	Permet à l'utilisateur de se connecter avec le rôle Monitor Lite.
Gestion des groupes	Ajouter des membres de groupe	Permet à l'utilisateur d'ajouter une entité, telle qu périphérique ou un port, à des groupes.
Gestion des groupes	Ajouter des groupes	Permet à l'utilisateur de créer des groupes.
Gestion des groupes	Supprimer les membres du groupe	Permet à l'utilisateur de supprimer des membres groupes.
Gestion des groupes	Supprimer des groupes	Permet à l'utilisateur de supprimer des groupes.
Gestion des groupes	Modifier les groupes	Permet à l'utilisateur de modifier des attributs de groupe tels que le nom, le parent et les règles.
Gestion des groupes	Exporter les groupes	Permet à l'utilisateur d'exporter des groupes.
Gestion des groupes	Importer des groupes	Permet à l'utilisateur d'importer des groupes.
Tâches utilisateur invité	Configurer les utilisateurs invités	Permet à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer des comptes d'utilisateur invité.
Tâches utilisateur invité	Configuration par défaut de l'ambassadeur du hall	Permet à l'utilisateur de configurer les paramètres par défaut d'un compte Invité pour un compte Lobby Ambassador.
Tâches utilisateur invité	Préférences utilisateur du hall d'accueil Ambassador	Permet à l'utilisateur de configurer les préférences utilisateur Lobby Ambassador.
Gestion des tâches	Approuver le travail	Permet à l'utilisateur d'envoyer un travail pour approbation par un autre utilisateur.
Gestion des tâches	Annuler la tâche	Permet à l'utilisateur d'annuler les travaux en cours d'exécution.
Gestion des tâches	Supprimer la tâche	Permet à l'utilisateur de supprimer des tâches du tableau de bord des tâches.
Gestion des tâches	Modifier la tâche	Permet à l'utilisateur de modifier des tâches à pa tableau de bord des tâches.
Gestion des tâches	Suspendre la tâche	Permet à l'utilisateur de suspendre l'exécution et travaux système.
Gestion des tâches	Exécuter le travail	Permet à l'utilisateur d'exécuter des travaux en p et de planifier des travaux.
Gestion des tâches	Planifier un travail	Permet à l'utilisateur de planifier des travaux.
Gestion des tâches	Accès à l'onglet Tâches système	Permet à l'utilisateur d'afficher les travaux systém
Gestion des tâches	Afficher la tâche	Permet à l'utilisateur d'accéder au menu Administration > Tâches
Tâches utilisateur réseau local	Configurer les utilisateurs réseau locaux	Permet à l'utilisateur de gérer les utilisateurs du réseau local.
Cartes	Emplacement du client	Permet à l'utilisateur d'afficher les emplacements clients sur la carte.
Cartes	Mappages en lecture seule	Permet à l'utilisateur d'afficher la carte en lecture seule.

Cartes	Mappages Lecture Écriture	Permet à l'utilisateur d'afficher et de manipuler des éléments dans les cartes, tels que le placement de points d'accès.
Cartes	Mode Planification	Permet à l'utilisateur de lancer l'outil de mode de planification.
Cartes	Emplacement non autorisé	Permet à l'utilisateur d'afficher les emplacements de points d'accès indésirables sur la carte
Administrateur de stratégie MDNS	mDNS Policy Admin	Permet à l'utilisateur mDNS Policy Admin de se connecter au portail mDNS.
Tâche de chaîne de menu du moniteur	Accès au menu de surveillance	Autoriser l'utilisateur à accéder à toutes les fonctionnalités du menu Surveillance.
Configuration du réseau	Ajouter un accès aux périphériques	Permet à l'utilisateur d'ajouter des périphériques Prime Infrastructure.
Configuration du réseau	Tâche de lecture de l'archive de configuration	Permet à l'utilisateur d'afficher les configurations archivées et de planifier les tâches de collecte d'archives de configuration.
Configuration du réseau	Tâche de lecture-écriture de l'archive de configuration	Permet à l'utilisateur d'effectuer toutes les opérations d'archivage de configuration.
Configuration du réseau	Supprimer l'accès au périphérique	Permet à l'utilisateur de supprimer des périphériques de Prime Infrastructure.
Configuration du réseau	Déployer la configuration de l'accès	Permet à l'utilisateur de déployer des modèles Configuration et IWAN.
Configuration du réseau	Accès au modèle de configuration de conception	Permet à l'utilisateur de créer des modèles Configuration > Shared Policy Object et Configuration Group.
Configuration du réseau	Accès à l'importation en masse des périphériques	Permet à l'utilisateur d'importer en masse des périphériques à partir de fichiers CSV.
Configuration du réseau	Accès à la configuration de la vue du périphérique	Permet à l'utilisateur de configurer des périphériques dans le Device Work Center.
Configuration du réseau	Modifier l'accès au périphérique	Permet à l'utilisateur de modifier les informations d'identification du périphérique et d'autres détails du périphérique.
Configuration du réseau	Exporter l'accès aux périphériques	Permet à l'utilisateur d'exporter la liste des périphériques, y compris les informations d'identification, en tant que fichier CSV.
Configuration du réseau	Évaluation de la préparation TrustSec	Accès au menu TrustSec qui permet aux utilisateurs de configurer TrustSec sur leur réseau.
Configuration du réseau	Afficher les périphériques de calcul	Accès aux serveurs de calcul du data center et à des éléments virtuels tels que les hôtes et les machines virtuelles gérés dans PI.
Configuration du réseau	Configurer les serveurs ACS View	Permet l'accès à la gestion des serveurs ACS View
Configuration du réseau	Configurer les points d'accès	Permet aux utilisateurs de configurer des points d'accès.
Configuration du réseau	Configurer des modèles de point d'accès autonome	Permet l'accès à la configuration de modèles AP autonomes sur Prime Infrastructure.
Configuration du réseau	Configurer des points de choix	Permet aux utilisateurs de configurer des points de choix.
Configuration du réseau	Configurer les groupes de configuration	Permet l'accès aux groupes de configuration.
Configuration du réseau	Accès Add_Edit au profil d'identification	Permet à l'utilisateur d'ajouter et de modifier un profil d'informations d'identification
Configuration du	Accès à la suppression du profil	Permet à l'utilisateur de supprimer le profil

réseau	d'identification	d'informations d'identification
Configuration du réseau	Configurer les contrôleurs	Permet aux utilisateurs de configurer les fonctionnalités du contrôleur sans fil.
Configuration du réseau	Configuration des ports de commutateur Ethernet	Contrôle l'accès à la capacité de configuration pour l'affichage des détails Ethernet dans DWC pour n'importe quel périphérique.
Configuration du réseau	Configuration des commutateurs Ethernet	Contrôle l'accès à la capacité de configuration pour l'affichage des détails Ethernet dans DWC pour n'importe quel périphérique.
Configuration du réseau	Modèles de migration	Permet à l'utilisateur de créer des modèles de migration AP autonomes
Configuration du réseau	Configurer les serveurs ISE	Permet aux utilisateurs de gérer les serveurs ISE Prime Infrastructure.
Configuration du réseau	Configurer des modèles de points d'accès légers	Permet aux utilisateurs de configurer des modèles de points d'accès légers sur Prime Infrastructure.
Configuration du réseau	Configurer les experts du spectre	Permet aux utilisateurs de configurer des experts de spectre.
Configuration du réseau	Configuration des périphériques de mobilité	Permet à l'utilisateur de configurer le CAS, le WiFi service de concierge mobile, le service d'analyse de localisation et de fournir les procédures de mobilité.
Configuration du réseau	Provisionnement automatique	Autorise l'accès au provisionnement automatique.
Configuration du réseau	Configuration des modèles de configuration de l'emplacement du commutateur	Autoriser l'utilisateur à modifier les modèles de configuration.
Configuration du réseau	Configurer des modèles	Autoriser l'utilisateur à effectuer le fonctionnement CRUD des modèles de fonctionnalités sur DWC et à modifier un modèle de configuration.
Configuration du réseau	Configurer des modèles	Permet à l'utilisateur de créer, lire, supprimer et mettre à jour des modèles de fonction et de configuration dans le Device Work Center.
Configuration du réseau	Configurer des contrôleurs tiers et des points d'accès	Permet aux utilisateurs de configurer des contrôleurs et des points d'accès tiers sur Prime Infrastructure.
Configuration du réseau	Configurer les profils WIPS	Permet aux utilisateurs d'accéder aux profils WIPS.
Configuration du réseau	Configurer les récepteurs WiFi TDOA	Permet aux utilisateurs de configurer des récepteurs WiFi TDOA.
Configuration du réseau	Device WorkCenter	Permet à l'utilisateur d'accéder au Device Work Center.
Configuration du réseau	Groupes SSID globaux	Permet aux utilisateurs de configurer des groupes de SSID globaux.
Configuration du réseau	Tâches de configuration planifiées	Permet à l'utilisateur de créer et de planifier un modèle de configuration, un groupe de configuration, une tâche et un modèle de téléchargement de logiciel.
Configuration du réseau	Accès à la vue du profil d'identification	Permet à l'utilisateur d'afficher le profil d'informations d'identification.
Configuration du réseau	Modèles de configuration Accès en lecture	Permet d'accéder aux modèles de configuration en mode lecture seule.
Configuration du réseau	Service WIPS	Permet aux utilisateurs de configurer le service WIPS.
Découverte de réseaux	Privilège Discovery CRUD	Permet à l'utilisateur de créer, lire, supprimer et mettre à jour les paramètres de détection pour la découverte rapide et la découverte avancée.

Découverte de réseaux	Privilège de programmation de découverte	Permet à l'utilisateur de planifier la découverte du réseau.
Découverte de réseaux	Privilège Discovery View	Permet à l'utilisateur d'afficher les paramètres de détection.
Surveillance du réseau	Accès au tableau de bord administrateur	Permet à l'utilisateur d'accéder au tableau de bord Admin.
Surveillance du réseau	Surveiller les commutateurs Ethernet	Permet à l'utilisateur de surveiller les interfaces Ethernet, le port de commutateur VLAN et la liaison VLAN des commutateurs Ethernet
Surveillance du réseau	Accès à la gestion de la collecte de données	Autoriser l'utilisateur à accéder à la page Sources de données d'assurance.
Surveillance du réseau	Surveiller les périphériques de mobilité	Permet à l'utilisateur de surveiller des événements de groupe de mobilité tels que les statistiques de mobilité, les statistiques des répondeurs de mobilité, les statistiques des initiateurs de mobilité
Surveillance du réseau	Déployer l'accès aux modèles de surveillance	Autoriser l'utilisateur à déployer des modèles de surveillance.
Surveillance du réseau	Accès au tableau de bord sans fil	Permet à l'utilisateur d'afficher le tableau de bord sans fil
Surveillance du réseau	Stratégies de surveillance	Permet à l'utilisateur d'identifier les règles les plus utilisées, de dépanner une règle spécifique et de vérifier les résultats de la règle sélectionnée
Surveillance du réseau	Accès au modèle de surveillance de conception	Autoriser l'utilisateur à concevoir des modèles de surveillance.
Surveillance du réseau	Détails Accès au tableau de bord	Autoriser l'utilisateur à accéder aux tableaux de bord Détails.
Surveillance du réseau	Accès à la capture de paquets	Autoriser l'utilisateur à lancer des captures de paquets sur le NAM et les routeurs pris en charge.
Surveillance du réseau	Accès au tableau de bord des performances	Autoriser l'utilisateur à accéder au tableau de bord Performances.
Surveillance du réseau	Diagnostics de la voix	Permet aux utilisateurs d'accéder aux informations de diagnostic vocal.
Surveillance du réseau	Accès au tableau de bord d'optimisation WAN	Autoriser l'utilisateur à accéder au tableau de bord d'optimisation WAN.
Surveillance du réseau	Accès multisegment d'optimisation WAN	Autoriser l'utilisateur à accéder au tableau de bord WAN multisegment.
Surveillance du réseau	Problèmes liés à l'index de sécurité Ack et Unack	Permet aux utilisateurs d'accuser ou de rejeter les violations d'index de sécurité.
Surveillance du réseau	Surveiller les flux multimédias	Permettre à l'utilisateur de surveiller les informations de configuration du flux multimédia telles que nom, adresse de début et de fin, bande passante maximale, état opérationnel, taille moyenne des paquets, message jour RRC, priorité et violation
Surveillance du réseau	Tableau de bord de l'audit de configuration	Permet aux utilisateurs d'accéder au tableau de bord d'audit de configuration.
Surveillance du réseau	Désactiver les clients	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Clients désactivés.
Surveillance du réseau	Étiquettes de surveillance	Permet à l'utilisateur de surveiller les balises
Surveillance du réseau	Dernier rapport d'audit de configuration	Permet à l'utilisateur d'afficher les derniers rapports d'audit de configuration
Surveillance du réseau	Identifier les utilisateurs inconnus	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Identifier les utilisateurs inconnus.

Surveillance du réseau	Contrôler les points d'accès	Permet aux utilisateurs d'afficher la page Contrôler les points d'accès.
Surveillance du réseau	Surveiller les points de friction	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Moniteur des Choquepoints.
Surveillance du réseau	Contrôler les clients	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Client de surveillance.
Surveillance du réseau	Contrôleurs de surveillance	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Contrôleurs de surveillance.
Surveillance du réseau	Interféreurs de surveillance	Permet aux utilisateurs d'accéder aux pages Interféreurs de surveillance.
Surveillance du réseau	Analyser les experts du spectre	Permet aux utilisateurs d'accéder
Surveillance du réseau	Surveiller les récepteurs WiFi TDOA	Permet aux utilisateurs d'accéder aux pages Moniteur WiFi TDOA Receivers.
Surveillance du réseau	Tableau de bord RRM	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Tableau de bord RRM.
Surveillance du réseau	Supprimer des clients	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Supprimer les clients.
Surveillance du réseau	Surveillance de la sécurité	Permet à l'utilisateur de surveiller les informations de sécurité du contrôleur telles que l'authentification RADIUS, la comptabilité RADIUS, la protection des trames de gestion, les règles de point d'accès non autorisé et les utilisateurs invités
Surveillance du réseau	Suivre les clients	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Tracker Clients.
Surveillance du réseau	Afficher les problèmes de l'index de sécurité	Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Problèmes d'index de sécurité.
Surveillance du réseau	Contrôleurs tiers et point d'accès	Permet aux utilisateurs d'accéder aux pages Contrôleurs tiers de surveillance et Points d'accès
Surveillance du réseau	Topologie du réseau	Permet aux utilisateurs de lancer la carte de topologie du réseau et d'afficher les périphériques et les liaisons de la carte.
Configuration Plug-and-Play	Accès en lecture à l'historique des déploiements PnP	Permet à l'utilisateur de lire l'état des périphériques provisionnés.
Configuration Plug-and-Play	Accès en lecture-écriture à l'historique de déploiement PnP	Permet à l'utilisateur de lire et de supprimer des opérations sur les périphériques provisionnés.
Configuration Plug-and-Play	Préférences PnP Accès en lecture	Permet à l'utilisateur d'afficher les préférences Plug-and-Play.
Configuration Plug-and-Play	Préférences PnP Accès en lecture-écriture	Permet à l'utilisateur de modifier les préférences Plug-and-Play.
Configuration Plug-and-Play	Déploiement du profil PnP Accès en lecture	Permet à l'utilisateur d'afficher les profils d'approvisionnement Plug-and-Play.
Configuration Plug-and-Play	Déploiement du profil PnP Accès en lecture-écriture	Autoriser l'utilisateur à créer, modifier et supprimer des profils d'approvisionnement Plug-and-Play.
Configuration Plug-and-Play	Accès en lecture au profil PnP	Autoriser l'utilisateur à afficher les profils Plug-and-Play.
Configuration Plug-and-Play	WorkflowsReadWriteAccess	Permet à l'utilisateur de configurer les commutateurs Cisco IOS et les périphériques d'accès
Configuration Plug-and-Play	Flux de travail Accès en lecture-écriture	Permet d'accéder aux workflows PnP.
Configuration Plug-and-Play	Accès en lecture-écriture au profil PnP	Autoriser l'utilisateur à créer, supprimer et modifier des profils Plug-and-Play.
Rapports	Rapports AP autonomes en	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports AP

Rapports	lecture seule Rapports CleanAir en lecture seule	autonomes. Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports CleanAir
Rapports	Rapports ContextAware en lecture seule	Permet à l'utilisateur d'accéder aux rapports contextuels.
Rapports	Rapports client en lecture seule	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports client
Rapports	Rapports contextuels en lecture seule	Permet à l'utilisateur d'exécuter des rapports contextuels/spécifiques à l'emplacement.
Rapports	Rapports NetFlow personnalisés en lecture seule	Autoriser l'utilisateur à afficher des rapports NetFlow personnalisés.
Rapports	Rapports NetFlow personnalisés	Autoriser l'utilisateur à accéder aux rapports NetFlow personnalisés
Rapports	Rapports de périphérique en lecture seule	Permet à l'utilisateur de lire les rapports de périphérique générés
Rapports	Rapports d'invités en lecture seule	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports d'invités
Rapports	Rapports MSAP en lecture seule	Permet à l'utilisateur d'exécuter des rapports Mobile Concierge.
Rapports	Analyse MSE en lecture seule	Permet à l'utilisateur d'exécuter des rapports d'analyse des emplacements.
Rapports	Rapports maillés en lecture seule	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports maillés
Rapports	Rapports de synthèse du réseau	Permet à l'utilisateur de créer et d'exécuter des rapports récapitulatifs de réseau
Rapports	Rapports récapitulatifs du réseau en lecture seule	Permet à l'utilisateur d'afficher tous les rapports récapitulatifs.
Rapports	Rapports de performances en lecture seule	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports de performances.
Rapports	Rapports NetFlow bruts en lecture seule	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports Raw NetFlow.
Rapports	Rapports NetFlow bruts	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports NetFlow
Rapports	Lancement du rapport	Autoriser l'utilisateur à accéder à la page Rapport
Rapports	Lancer la liste des rapports	Autoriser l'utilisateur à exécuter des rapports.
Rapports	Liste des rapports enregistrés en lecture seule	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports enregistrés.
Rapports	Liste des rapports enregistrés	Autoriser l'utilisateur à enregistrer des rapports.
Rapports	Rapports de conformité en lecture seule	Permet à l'utilisateur d'effectuer un audit de configuration, des écarts réseau, des rapports de synthèse PCI DSS détaillés et PCI DSS, des rapports de synthèse PSIRT détaillés et PSIRT
Rapports	Rapports de conformité	Permet à l'utilisateur de personnaliser l'audit de configuration, les incohérences réseau, les rapports de synthèse PCI DSS détaillés et PCI DSS, les rapports de synthèse PSIRT détaillés et PSIRT
Rapports	Rapports de sécurité en lecture seule	Autoriser l'utilisateur à créer des rapports de sécurité
Rapports	Liste des domaines virtuels	Autoriser l'utilisateur à créer le rapport associé au domaine virtuel
Rapports	Rapports AP autonomes	Autoriser l'utilisateur à créer des rapports AP autonomes
Rapports	Rapports CleanAir	Autoriser l'utilisateur à créer des rapports CleanAir
Rapports	Rapports client	Autoriser l'utilisateur à créer des rapports client
Rapports	Rapports contextuels	Permet à l'utilisateur d'exécuter des rapports

Rapports	Rapport d'audit vocal	contextuels/spécifiques à l'emplacement. Permet à l'utilisateur de vérifier la configuration du contrôleur et de mettre en surbrillance la violation d'audit
Rapports	Rapports de périphérique	Autoriser l'utilisateur à exécuter des rapports spécifiques à la surveillance de rapports spécifiques liés aux périphériques.
Rapports	Rapports des invités	Autoriser l'utilisateur à créer des rapports d'invités
Rapports	Moteur de recherche d'identité	Autoriser l'utilisateur à créer des rapports du moteur de recherche d'identité.
Rapports	Rapports MSAP	Permet à l'utilisateur d'exécuter des rapports Mobile Concierge.
Rapports	Analyse MSE	Permet à l'utilisateur d'exécuter des rapports d'analyse des emplacements.
Rapports	Rapports maillés	Autoriser l'utilisateur à créer des rapports maillés
Rapports	Rapports de performance	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports de performances.
Rapports	Historique d'exécution des rapports	Autoriser l'utilisateur à afficher l'historique des rapports.
Rapports	Rapports de sécurité	Autoriser l'utilisateur à afficher les rapports de sécurité sans fil relatifs aux points d'accès indésirables, aux systèmes WIPS, etc.
Tâche de chaîne de menu Rapports	Accès au menu Rapports	Autoriser l'utilisateur à afficher la page Rapport.
Tâche Chaîne de widget de recherche	Accès à la recherche	Permet à l'utilisateur de rechercher à partir de l'entête. L'utilisateur peut rechercher des éléments du menu et/ou des données sur le serveur Prime Infrastructure.
Gestion des images logicielles	Privlège d'accès nage	* *Permet à l'utilisateur d'afficher et d'accéder à Inventory > Software Images.
Gestion des images logicielles	Collection Swim	Permet à l'utilisateur de collecter des images à partir de différents emplacements, par exemple à partir de périphériques, de Cisco.com ou d'URL.
Gestion des images logicielles	Supprimer la nage	Permet à l'utilisateur de supprimer une image de la page Images logicielles, à l'exception des images incluses dans les profils Plug and Play.
Gestion des images logicielles	Distribution nage	Permet aux utilisateurs de mettre à niveau et de rétrograder les versions logicielles vers les périphériques gérés de leur réseau.
Gestion des images logicielles	Mise à jour des informations de nage	* *Permet à l'utilisateur de modifier et d'enregistrer les propriétés de l'image telles que la mémoire RAM minimale, la mémoire Flash minimale et la version ROM de démarrage minimale.
Gestion des images logicielles	Préférence de nage Enregistrer	Permet à l'utilisateur d'enregistrer les options de préférence sur la page Images logicielles.
Gestion des images logicielles	Recommandation de nage	Permet à l'utilisateur de recommander des images à partir de Cisco.com et du référentiel local.
Gestion des images logicielles	Gérer le protocole	Permet à l'utilisateur de gérer le protocole
Gestion des images logicielles	Ajouter des serveurs de gestion des images logicielles	Permet à l'utilisateur d'ajouter des serveurs de gestion des images logicielles
Gestion des images logicielles	Analyse de la mise à niveau de nage	Permet à l'utilisateur d'analyser les images logicielles pour déterminer si les mises à niveau matérielles

(ROM de démarrage, mémoire flash, mémoire vive, mémoire Flash de démarrage, le cas échéant) sont nécessaires avant d'effectuer une mise à niveau logicielle.

Permet à l'utilisateur de mettre à niveau et de rétrograder les versions logicielles vers les périphériques gérés de son réseau

Permet à l'utilisateur d'analyser les images logicielles pour déterminer si les mises à niveau matérielles (ROM de démarrage, mémoire flash, mémoire vive, mémoire Flash de démarrage, le cas échéant) sont nécessaires avant d'effectuer une mise à niveau logicielle.

Permet à l'utilisateur de télécharger des correctifs UBF.

Permet à l'utilisateur de passer du thème Converti au thème Affichage classique.

Permet d'accéder facilement aux pages de démarrage et de diagnostic les plus utilisées.

Permet à l'utilisateur d'accéder aux pistes d'audit de la connexion et de la déconnexion de l'utilisateur

Permet à l'utilisateur d'accéder au menu des serveurs RADIUS

Permet à l'utilisateur d'accéder au menu AAA

Permet à l'utilisateur d'accéder au menu SSO

Permet à l'utilisateur d'accéder au menu Serveurs TACACS+

Permet à l'utilisateur d'accéder au menu Utilisateurs et groupes

Permet à l'utilisateur d'accéder au menu Gestion des domaines virtuels

Permet à l'utilisateur d'accéder à l'aide en ligne de Prime Infrastructure.

Permet à l'utilisateur de créer des périphériques, des liaisons et un réseau dans la carte topologique, de modifier le lien créé manuellement pour affecter les interfaces.

Permet à l'utilisateur d'accéder à la visibilité du site

Permet à l'utilisateur d'accéder à la page PfR Monitoring et de l'afficher

Permet à l'utilisateur d'accéder à la page de surveillance Lync et de l'afficher

Permet à l'utilisateur d'accéder aux événements d'alarmes d'incidents

Permet à l'utilisateur d'accéder à la page Service Health et de l'afficher

Permet à l'utilisateur d'auditer et d'afficher les rapports PSIRT et EOX

Gestion des images logicielles	Activation de nage
Gestion des images logicielles	Analyse de la mise à niveau de nage
Téléchargement UBF des mises à jour logicielles	Téléchargement UBF des mises à jour logicielles
Élément de menu du changement de thème	Accès au changement de thème
Tâche de chaîne de menu Outils	Accès au menu Outils
Administration utilisateur	Pistes d'audit
Administration utilisateur	Serveurs RADIUS
Administration utilisateur	Mode AAA du serveur SSO
Administration utilisateur	Serveurs SSO
Administration utilisateur	Serveurs TACACS+
Administration utilisateur	Utilisateurs et groupes
Administration utilisateur	Gestion des domaines virtuels
Afficher l'aide en ligne	Aide en ligne
Configuration du réseau	Modification de la topologie du réseau
Surveillance du réseau	Accès à la visibilité du site
Surveillance du réseau	Accès de surveillance PfR
Surveillance du réseau	Accès à la surveillance Lync
Surveillance du réseau	Accès aux alarmes des incidents
Surveillance du réseau	Accès à l'intégrité du service
Configuration du réseau	Accès PAS aux audits de conformité

Configuration du réseau	Accès aux politiques d'audit de conformité	Permet à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer une stratégie de conformité
Configuration du réseau	Accès au profil d'audit de conformité	Permet à l'utilisateur de créer. Modifier et supprimer les profils de conformité et exécuter l'audit de conformité
Configuration du réseau	Accès aux correctifs d'audit de conformité	Permet à l'utilisateur d'accéder au récapitulatif de tâches d'audit de conformité, des tâches de correction de conformité et des violations
Tâches du centre d'opérations	Autoriser l'utilisation de rapports/dashlet pour les utilisateurs avec un accès en lecture NBI uniquement	Activez cette option pour les utilisateurs disposant d'un accès en lecture NBI afin qu'ils puissent générer des rapports et remplir tous les dashlets.
Rapports	Rapport composite personnalisé	Autoriser l'utilisateur à créer un rapport personnalisé avec deux modèles de rapport existants ou plus (jusqu'à 5 rapports) en un seul rapport. Lors de la création d'un domaine virtuel ou de l'ajout de membres à un domaine virtuel, permet aux utilisateurs d'accéder à l'onglet Éléments virtuels.
Administration utilisateur	Accès à l'onglet Éléments virtuels	Permet de permettre à l'utilisateur d'ajouter des éléments virtuels (data centers, clusters et hôtes) au domaine virtuel
Tâches du centre d'opérations	Accès à la page Gérer et surveiller les serveurs	Permet d'accéder à la page Gérer et surveiller les serveurs.
Tâches du centre d'opérations	Privilèges d'administration sous la page Gérer et surveiller les serveurs	Autorise les tâches administratives telles que l'ajout, la suppression/la modification/l'activation et la désactivation des serveurs sous la page M&M
Utilisation des produits	Commentaires sur le produit	Permet à l'utilisateur d'accéder à la page Aide pour l'amélioration.
Tâches de diagnostic	Informations de diagnostic	Contrôle l'accès à la page de diagnostic
Configuration de variable globale	Accès variable global	Permet à l'utilisateur d'accéder à une variable globale
Services de mobilité	Afficher uniquement les notifications CAS	Permet à l'utilisateur d'afficher les notifications CAS
Services de mobilité	Gestion des services de mobilité	Permet à l'utilisateur de modifier les propriétés et paramètres, d'afficher les destinations des sessions, de gérer les interruptions, de gérer les comptes d'utilisateur de groupes et de surveiller les informations d'état du moteur de services de mobilité