

Désactiver/activer la nouvelle bannière de l'interface utilisateur graphique sur les appliances de gestion de la sécurité

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales sur NGUI](#)

[Désactiver la bannière](#)

[Réactiver la bannière](#)

Introduction

Ce document décrit le processus de désactivation de la nouvelle interface Web sur les appliances de gestion de la sécurité (SMA).

Informations générales sur NGUI

Une nouvelle interface Web a été introduite sur les périphériques SMA à partir de **AsyncOS 12.0**. Avec la mise en oeuvre de cette fonctionnalité, les utilisateurs ont pu voir une nouvelle bannière en haut de la page Web (lorsqu'ils se connectent à l'interface Web héritée) qui, en cliquant dessus, achemine les utilisateurs vers la nouvelle interface Web. Représentation de la bannière ici :



Note: La sous-commande **NGUIBANNER** est actuellement disponible uniquement sur SMA et ne sera pas disponible sur les appliances de sécurité de la messagerie (ESA).

Désactiver la bannière

Vous devez vous connecter au périphérique via la session Secure Shell (SSH). Une fois connecté, connectez-vous à l'interface de ligne de commande et utilisez la commande **adminaccessconfig** afin de désactiver la bannière comme indiqué ici :

```
sma.cisco.com> adminaccessconfig
```

Select the operation you want to perform:

```
BANNER - Configure pre-login message (banner) for the appliance administrator login.  
WELCOME - Configure welcome message (post-login banner) for the appliance administrator login.  
IPACCESS - Configure IP-based access for appliance administrative interface.  
CSRF - Configure web UI Cross-Site Request Forgeries protection.  
NGUIBANNER - Enable/Disable the Next Generation User Interface Banner.  
XSS - Configure Cross-Site Scripting Attack protection.
```

ENCRYPTCONFIG - Configure encryption of sensitive data in the appliance.
HOSTHEADER - Configure option to use host header in HTTP requests.
TIMEOUT - Configure GUI and CLI session inactivity timeout.
[> nguibanner

The Next Generation User Interface is currently enabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface? [Y]N.

sma.cisco.com> commit

Une fois que vous avez validé les modifications, la bannière ne sera pas visible sur l'interface utilisateur graphique.

Réactiver la bannière

Pour réactiver la bannière, vous devez suivre la même chaîne de commande. Cependant, cette fois, vous devrez activer la bannière en tapant **Y** comme indiqué ici :

[> nguibanner

Next Generation User Interface is currently disabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface ? [N]Y

sma.cisco.com> **commit**