

Accès à l'heure du jour pour un SSID sur le RV110W

Objectif

Sur le routeur RV110W, un administrateur peut autoriser un SSID (Security Set ID) à accéder au réseau à des heures spécifiques. Cela contribue à améliorer la sécurité du réseau. Cet article explique comment configurer les paramètres d'accès à l'heure du jour sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents

- RV110W

Étapes de procédure

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner **Wireless > Basic Settings**. La page *Basic Settings* s'affiche.

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

Étape 2. Dans le tableau Wireless, cochez la case d'un SSID dans lequel vous souhaitez modifier les paramètres d'accès à l'heure du jour.

Étape 3. Cliquez sur **Accès à l'heure du jour**. Une nouvelle page s'ouvre.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: Hours Minutes

Stop Time: Hours Minutes

Étape 4. À droite de l'option **Durée active**, cochez la case **Activer** pour autoriser l'accès du SSID au réseau uniquement pendant des périodes spécifiques.

Étape 5. À droite de l'heure de début, utilisez les menus déroulants **Heures**, **Minutes** et **AM/PM** pour définir l'heure de début à laquelle un SSID peut accéder au réseau.

Étape 6. À droite de l'heure d'arrêt, utilisez les menus déroulants **Heures**, **Minutes** et **AM/PM** pour définir l'heure d'arrêt à laquelle un SSID peut accéder au réseau.

Étape 7. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications, **Annuler** pour les annuler ou **Précédent** pour revenir à la page précédente.