

Procedura di recupero della password per i moduli dei servizi di sicurezza ASA AIP-SSM e CSC-SSM

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Prodotti correlati](#)

[Convenzioni](#)

[Procedura dettagliata](#)

[Procedura di esempio](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo documento descrive come recuperare una password su un Cisco ASA serie 5500 Content Security and Control Security Services Module (CSC-SSM) o sul modulo Advanced Inspection and Prevention Security Services (AIP-SSM) senza dover creare nuovamente l'immagine del dispositivo.

Prerequisiti

Requisiti

È necessario un elenco di file aggiuntivi necessari per la procedura di ripristino. In questo documento viene spiegato come e dove ottenere i file e le eventuali elaborazioni necessarie prima dell'inizio della procedura di ripristino.

Il software Cisco ASA 8.x e versioni successive forniscono un meccanismo per ripristinare le password dei moduli SSM (CSC o AIP) senza dover creare nuovamente l'immagine del dispositivo.

Nota: per il corretto funzionamento della funzione, è necessario che i moduli CSC e AIP eseguano la versione 6.0. Nella versione 5.0 non è disponibile alcuna opzione per il recupero della password per AIP-SSM o CSC-SSM, in quanto questa funzione viene introdotta solo nella versione 6.0.

Prodotti correlati

Questa procedura di recupero della password può essere utilizzata per uno dei seguenti prodotti:

- Modulo dei servizi Advanced Inspection and Prevention Security (AIP-SSM)
- Content Security and Control Security Services Module (CSC-SSM)

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

Procedura dettagliata

Questo passaggio è necessario per completare il recupero della password.


Eseguire il comando **hw-module module <num_modulo>password-reset** dalla CLI di Cisco ASA. Per il modulo AIP, questo comando imposta il registro di configurazione in ROMMON in modo da causare un avvio dell'immagine di reimpostazione della password e quindi lo riaccende e riaccende il modulo. Per il modulo CSC, questo comando invia il comando **session 1 do reset-password** al modulo.

```
ciscoasa(config)#hw-module module 1 password-reset  
Reset the password on module in slot 1? [confirm]
```


Procedura di esempio

In questa procedura viene mostrato come recuperare la password con Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM).

1. Per AIP-SSM, fare clic su **Tools** (Strumenti) nel menu principale, quindi selezionare **IPS Password Reset** (Reimpostazione password IPS).



- Per CSC-SSM, fare clic su **Tools** (Strumenti) nel menu principale, quindi selezionare **CSC Password Reset** (Reimpostazione password CSC).



[Informazioni correlate](#)

- [Cisco ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance Support](#)
- [Modulo Cisco ASA Advanced Inspection and Prevention \(AIP\)](#)
- [Cisco ASA Content Security and Control \(CSC\) Security Services Module](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)