



I コマンド

この章では、I で始まる Cisco NX-OS FabricPath コマンドについて説明します。

install feature-set fabricpath

スイッチで FabricPath フィーチャ セットをインストールするには、**install feature-set fabricpath** コマンドを使用します。FabricPath フィーチャ セットを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

install feature-set fabricpath

no install feature-set fabricpath

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.1(3)N1(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン



(注)

FabricPath 機能は、Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチでだけサポートされます。

このコマンドには、Enhanced Layer 2 ライセンスが必要です。

例

次に、スイッチで FabricPath 機能をインストールする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# install feature-set fabricpath
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature fabric-binding	スイッチのファブリック バインディングをイネーブルまたはディセーブルにします。
feature-set fabricpath	スイッチで FabricPath フィーチャ セットをイネーブルにします。
show running-config	実行システム コンフィギュレーション情報を表示します。