



Policy Manager の障害

fltFirmwareDownloadPolicyError

障害コード: **F1000242**

メッセージ

[type] Download Policy Configuration Error.Check scheduler Name, Username, Password and HTTP URL

説明

この障害は通常、ダウンロードの設定が正しくない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 [FSM] タブで障害とエラー メッセージを確認します。
- ステップ 2 ダウンロード設定でスケジューラの名前、ユーザ名、パスワード、HTTP URL を確認します。
- ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 10000242
mibFaultName: fltFirmwareDownloadPolicyError
moClass: firmware:DownloadPolicy
Type: management
Auto Cleared: true
Affected MO: domaingroup-[name]/dl-policy-[type]
```

fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed

障害コード: **F1000339**

メッセージ

Communication Service configuration can't be deployed.Error: [configStatusMessage]

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager が無効な通信ポリシー構成を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 すべての通信サービスで設定されているポートが一意であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: comm-svc-config-error
mibFaultCode: 10000339
mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed
moClass: comm:SvcEp
Type: comm-svc-not-deployed
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/svc-ext
Affected MO: sys/svc-ext
```

fltPkiTPStatus

障害コード: **F1000591**

メッセージ

[name] Trustpoint's cert-chain is invalid, reason: [certStatus].

説明

この障害は、トラストポイントの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-trustpoint-cert-chain
mibFaultCode: 10000591
mibFaultName: fltPkiTPStatus
moClass: pki:TP
Type: security
Auto Cleared: true
Affected MO: domaingroup-[name]/tp-[name]
Affected MO: org-[name]/deviceprofile-[name]/pki-ext/tp-[name]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]
```

fltPkiKeyRingStatus

障害コード: **F10000592**

メッセージ

[name] Keyring's certificate is invalid, reason: [certStatus].

説明

この障害は、キーリングの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-certificate
mibFaultCode: 10000592
mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/deviceprofile-[name]/pki-ext/keyring-[name]
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

fltMgmtExportPolicyNo-scheduler-exists

障害コード: **F10000645**

メッセージ

scheduler [schedName] not found

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: not-found
mibFaultCode: 10000645
mibFaultName: fltMgmtExportPolicyNoSchedulerExists
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: management
Auto Cleared: true
Affected MO: domaingroup-[name]/
Affected MO: org-[name]/
Affected MO: org-[name]/deviceprofile-[name]/
```