



ユーザ テンプレート

Cisco Unified CallManager Bulk Administration (BAT) ユーザ テンプレートを使用すると、共通のユーザ アトリビュートを定義し、グループを新しいユーザに追加することができます。

次のトピックを使用して、BAT ユーザ テンプレートに関する作業を行います。

- [BAT ユーザ テンプレートの検索方法 \(P.15-1\)](#)
- [新しい BAT ユーザ テンプレートの作成 \(P.15-3\)](#)
- [BAT ユーザ テンプレートの変更 \(P.15-3\)](#)
- [BAT ユーザ テンプレートのコピー \(P.15-4\)](#)
- [テンプレートの削除 \(P.15-5\)](#)
- [BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明 \(P.15-6\)](#)

BAT ユーザ テンプレートの検索方法

複数のユーザ テンプレートが存在する場合があるので、Cisco Unified CallManager では、特定の検索条件に基づいて特定のユーザ テンプレートを探し出すことができます。テンプレートを見つける手順は、次のとおりです。



(注)

ブラウザセッションの作業中、検索 / 一覧表示の検索プリファレンスはクライアント マシンのクッキーに格納されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻った場合、またはブラウザを閉じてから新しいブラウザ ウィンドウを再度開いた場合、検索を変更するまで Cisco Unified CallManager 検索プリファレンスが維持されます。

手順

ステップ 1 [Bulk Administration] > [ユーザ] > [ユーザテンプレート] の順に選択します。

[ユーザテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List User Templates)] ウィンドウが表示されます。2つのドロップダウン リスト ボックスを使用して、テンプレートを検索します。

ステップ 2 最初の [検索対象: ユーザテンプレート、検索条件] ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索条件を選択します。

- [ユーザテンプレート名]
- [部署名]

2 番目の [検索対象: ユーザテンプレート、検索条件] ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索条件を選択します。

- [が次の文字列で始まる]
- [が次の文字列を含む]
- [が次の文字列と等しい]
- [が次の文字列で終わる]
- [が空である]
- [が空ではない]

ステップ 3 必要に応じて、適切な検索テキストを指定し、**[検索]** をクリックします。



ヒント データベースに登録されているすべてのユーザ テンプレートを検索するには、検索テキストを入力せずに **[検索]** をクリックします。

検索されたテンプレートのリストが、次の項目別に表示されます。

- [ユーザテンプレート (User Template)]
- [部署名 (Department)]

ステップ 4 レコードのリストから、検索条件に一致するユーザ テンプレートをクリックします。

選択したユーザ テンプレートがウィンドウに表示されます。

その他の情報

詳細については、[P.15-8](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

新しい BAT ユーザ テンプレートの作成

新しいユーザ テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [Bulk Administration] > [ユーザ] > [ユーザテンプレート] の順に選択します。

[ユーザテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List User Templates)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [新規追加] をクリックします。[ユーザテンプレート (User Template Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 このグループのユーザに共通するユーザ設定を入力します。詳細については、[P.15-6](#) の「[BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明](#)」を参照してください。

ステップ 4 [保存] をクリックします。

ユーザ テンプレートをデータベースに追加すると、トランザクションが完了したことを示すステータスが表示されます。

その他の情報

詳細については、[P.15-8](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

BAT ユーザ テンプレートの変更

既存のユーザ テンプレートを表示または修正する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [P.15-1](#) の「[BAT ユーザ テンプレートの検索方法](#)」の手順に従って、変更するユーザ テンプレートを検索します。

ステップ 2 [ユーザテンプレート (User Template Configuration)] ウィンドウで、テンプレートの設定値を追加、変更、または削除します。詳細については、[P.15-6](#) の「[表 15-1BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明](#)」を参照してください。

ステップ 3 設定値を変更した後、[保存] をクリックしてテンプレートを更新します。

その他の情報

詳細については、[P.15-8](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

BAT ユーザテンプレートのコピー

変更するフィールドの数が少ない場合は、ユーザテンプレートのプロパティを新しいユーザテンプレートにコピーできます。

既存の BAT 電話機テンプレートをコピーする手順は、次のとおりです。

手順

-
- ステップ 1** P.15-1 の「BAT ユーザテンプレートの検索方法」の手順に従って、コピーするユーザテンプレートを検索します。
- ステップ 2** [ユーザテンプレート (User Template Configuration)] ウィンドウで、コピーするテンプレートを確認し、[コピー] をクリックします。
- テンプレートが複製され、コピーが作成されます。このコピーには、元のテンプレートで指定した値がすべて複写されます。
- ステップ 3** 必要に応じて、新しいテンプレートのフィールドを更新します。詳細については、P.15-6 の「表 15-1BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明」を参照してください。
- ステップ 4** [保存] をクリックします。
-

その他の項目

詳細については、P.15-8 の「関連項目」を参照してください。

テンプレートの削除

BAT テンプレートが不要になった場合は、削除することができます。テンプレートを削除する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 P.15-1 の「BAT ユーザ テンプレートの検索方法」の手順に従って、削除するユーザ テンプレートを検索します。

ステップ 2 [ユーザテンプレート (User Template Configuration)] ウィンドウで、削除するテンプレートを確認し、[削除] をクリックします。



(注) [ユーザテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List User Templates)] でユーザ テンプレートを削除することもできます。削除するテンプレートの横のチェックボックスをオンにし、[選択項目の削除] をクリックします。

削除操作を確認するように求めるメッセージが表示されます。

ステップ 3 [OK] をクリックして、テンプレートを削除します。[ユーザテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List User Templates)] ウィンドウのユーザ テンプレートのリストから、テンプレート名が消去されます。



(注) 特定のユーザ テンプレートを使用するジョブを送信し、そのジョブが実行される前にユーザ テンプレートを削除すると、ジョブも削除されます。この場合、ユーザ テンプレートを再作成し、もう一度ジョブを送信する必要があります。

その他の項目

詳細については、P.15-8 の「関連項目」を参照してください。

BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明

表 15-1 では、BAT ユーザテンプレートを追加する場合に表示されるフィールドすべてについて説明します。関連する手順については、P.15-8 の「関連項目」を参照してください。

BAT ユーザインターフェイスでは、アスタリスクが付いているフィールドには値を入力する必要があります。アスタリスクの付いていないフィールドはオプションです。

表 15-1 BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明

| フィールド | 説明 |
|---|--|
| [ユーザテンプレート名] | ユーザテンプレートの一意の名前を 30 文字以内の英数字で入力します。 |
| [パスワード (Password、半角英数のみ)] | Cisco IP Phone 設定ウィンドウへのアクセス時にユーザが使用するパスワードを、20 文字以内で入力します。 パスワードは、CSV データファイルに指定する必要があります。または、ユーザテンプレートを追加するときに BAT ユーザインターフェイスを使用して指定する必要があります。ユーザまたはユーザのグループごとに個別のパスワードを適用する場合は、CSV データファイルでパスワード情報を指定してください。すべてのユーザにデフォルトのパスワードを使用する場合は、BAT 内でユーザを挿入するときにデフォルトのパスワードを設定します。 |
| [パスワードの確認 (Confirm Password、半角英数のみ)] | 確認のためにパスワードを再入力します。 |
| [ユーザ ID のデフォルトパスワード (Default Password to User ID)] | このチェックボックスをオンにすると、すべてのユーザで、ユーザ ID がデフォルトのパスワードとなります。 |
| [PIN (PIN、半角数字のみ)] | エクステンション モビリティで使用される Personal Identification Number (PIN; 個人識別番号) を 20 桁以内の数値で入力します。 PIN は、CSV データファイルに指定する必要があります。または、ユーザテンプレートを追加するときに BAT ユーザインターフェイスを使用して入力する必要があります。ユーザまたはユーザのグループごとに個別の PIN を適用する場合は、CSV データファイルで PIN を指定します。すべてのユーザが使用できるデフォルト PIN を使用するには、BAT にユーザを挿入するときにデフォルト PIN を指定します。 |
| [PIN の確認 (Confirm PIN、半角数字のみ)] | 確認のために PIN を再入力します。 |
| [電話番号のデフォルト PIN(Default PIN to Telephone Number)] | このチェックボックスをオンにすると、電話番号がデフォルトの PIN となります。 |
| [プライマリ内線のデフォルト電話番号 (Default Telephone Number to Primary Extension)] | このチェックボックスをオンにすると、電話番号がプライマリ内線となります。 |
| [ユーザ ID のデフォルトメール ID(Default Mail ID to User ID)] | このチェックボックスをオンにすると、ユーザ ID がデフォルトのメール ID となります。 |
| [マネージャのユーザ ID(Manager User ID)] | 電話機ユーザのマネージャのユーザ ID を 30 文字以内で入力します。 |

表 15-1 BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明

| フィールド | 説明 |
|---|--|
| [部署名 (Department)] | 電話機ユーザの所属部門番号を 30 文字以内で入力します。 |
| [ユーザロケール (User Locale)] | ドロップダウン リスト ボックスから、このユーザに関連付ける国 / 地域と言語を選択します。この選択内容によって、言語やフォントを含むロケール属性のどれをこのユーザに適用するか、および Cisco Unified CallManager のユーザ ウィンドウと電話機をどの言語で表示するかが決まります。 |
| [割り当てられた PC(Associated PC)] | このフィールドは、Cisco SoftPhone および Cisco Unified CallManager Attendant Console のユーザに必須のフィールドであり、ユーザが追加されると表示されます。 |
| [デフォルトのプロファイル (Default Profile)] | [デフォルトのプロファイル (Default Profile)] ドロップダウン リスト ボックスで、このユーザのデフォルトのプロファイルを選択します。 |
| [プレゼンスグループ (Presence Group)] | ドロップダウン リスト ボックスから、電話番号、プレゼンス エンティティのステータスを監視するプレゼンス グループを入力します。 プレゼンス機能については、『Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド』を参照してください。 |
| [SUBSCRIBE コーリングサーチスペース (SUBSCRIBE Calling Search Space)] | Cisco Unified CallManager の管理ページで設定したすべてのコーリングサーチスペースが、[SUBSCRIBE コーリングサーチスペース (SUBSCRIBE Calling Search Space)] ドロップダウン リスト ボックスに表示されます。 SUBSCRIBE コーリングサーチスペースは、エンドユーザからのプレゼンス登録要求を Cisco Unified CallManager がルーティングする方法を決定します。特にこの目的のためにコーリングサーチスペースを設定するには、他のすべてのコーリングサーチスペースと同様にコーリングサーチスペースを設定します ([コールルーティング] > [コントロールのクラス] > [コーリングサーチスペース])。 コーリングサーチスペースの設定方法については、『Cisco Unified CallManager アドミニストレーション ガイド』を参照してください。 |
| [ダイジェスト信用証明書 (Digest Credentials)] | SIP 電話機にダイジェスト認証を設定すると、電話機が Cisco Unified CallManager に SIP 要求を送信するたびに、Cisco Unified CallManager が電話機の身元を確認します。このフィールドに入力されたダイジェスト資格情報は、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウでダイジェスト ユーザを選択したときに、電話機に関連付けられます。 このフィールドには、英数字の文字列を入力します。 ダイジェスト認証の詳細については、『Cisco Unified CallManager セキュリティ ガイド』を参照してください。 |

表 15-1 BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| [CTI からデバイスを制御可能 (Allow Control of Device from CTI)] | このチェックボックスをオンにすると、CTI がこのデバイスを制御、監視できます。 関連付けられた電話番号が共有回線を指定している場合、少なくとも 1 つの関連付けられたデバイスが、デバイスタイプおよび CTI がサポートするプロトコルの組み合わせを指定している限り、チェックボックスをオンにする必要があります。 |
| [ユーザグループ (User Group)] | ドロップダウン リスト ボックスから、このユーザが属するユーザグループを選択します。 |



(注)

BAT 電話機テンプレートの設定を続行するには、[P.15-3](#) の「[新しい BAT ユーザテンプレートの作成](#)」に進みます。

関連項目

- [BAT ユーザテンプレートの検索方法 \(P.15-1\)](#)
- [新しい BAT ユーザテンプレートの作成 \(P.15-3\)](#)
- [BAT ユーザテンプレートの変更 \(P.15-3\)](#)
- [BAT ユーザテンプレートのコピー \(P.15-4\)](#)
- [テンプレートの削除 \(P.15-5\)](#)
- [BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明 \(P.15-6\)](#)