



ユーザ テンプレート

Cisco Unified CallManager Bulk Administration (BAT) ユーザ テンプレートを使用すると、共通のユーザ アトリビュートを定義し、グループを新しいユーザに追加することができます。

次のトピックを使用して、BAT ユーザ テンプレートに関する作業を行います。

- [BAT ユーザ テンプレートの検索方法 \(P.15-2\)](#)
- [新しい BAT ユーザ テンプレートの作成 \(P.15-3\)](#)
- [BAT ユーザ テンプレートの変更 \(P.15-4\)](#)
- [BAT ユーザ テンプレートのコピー \(P.15-4\)](#)
- [テンプレートの削除 \(P.15-5\)](#)
- [BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明 \(P.15-6\)](#)

BAT ユーザテンプレートの検索方法

複数のユーザテンプレートが存在する場合がありますので、Cisco Unified CallManager では、特定の検索基準に基づいて特定のユーザテンプレートを探し出すことができます。テンプレートを見つける手順は、次のとおりです。



(注)

ブラウザセッションの作業中、検索/一覧表示の検索プリファレンスはクライアントマシンのクッキーに格納されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻った場合、またはブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを再度開いた場合、検索を変更するまで Cisco Unified CallManager 検索プリファレンスが維持されます。

手順

ステップ 1 Bulk Administration > [ユーザ] > [ユーザテンプレート] の順に選択します。

[ユーザテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List User Templates)] ウィンドウが表示されます。2つのドロップダウンリストボックスを使用して、テンプレートを検索します。

ステップ 2 最初の [検索対象: ユーザテンプレート、検索条件] ドロップダウンリストボックスで、次のいずれかの検索基準を選択します。

- [ユーザテンプレート名]
- [部署名]

2番目の [検索対象: ユーザテンプレート、検索条件] ドロップダウンリストボックスで、次のいずれかの検索基準を選択します。

- [が次の文字列で始まる]
- [が次の文字列を含む]
- [が次の文字列と等しい]
- [が次の文字列で終わる]
- [が空である]
- [が空ではない]

ステップ 3 必要に応じて、適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



ヒント

データベースに登録されているすべてのユーザテンプレートを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検索されたテンプレートのリストが、次の項目別に表示されます。

- [ユーザテンプレート (User Template)]
- [部署名 (Department)]

ステップ4 レコードのリストから、検索基準に一致するユーザテンプレートをクリックします。

選択したユーザテンプレートがウィンドウに表示されます。

その他の情報

詳細については、[P.15-8](#)の「[関連項目](#)」を参照してください。

新しいBAT ユーザテンプレートの作成

新しいユーザテンプレートを作成する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ1 **Bulk Administration** > [ユーザ] > [ユーザテンプレート] の順に選択します。

[ユーザテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List User Templates)] ウィンドウが表示されます。

ステップ2 [新規追加] をクリックします。[ユーザテンプレート (User Template Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ3 このグループのユーザに共通するユーザ設定を入力します。詳細については、[P.15-6](#)の「[BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明](#)」を参照してください。

ステップ4 [保存] をクリックします。

ユーザテンプレートをデータベースに追加すると、トランザクションが完了したことを示すステータスが表示されます。

その他の情報

詳細については、[P.15-8](#)の「[関連項目](#)」を参照してください。

BAT ユーザテンプレートの変更

既存のユーザテンプレートを表示または修正する手順は、次のとおりです。

手順

-
- ステップ 1** P.15-2 の「[BAT ユーザテンプレートの検索方法](#)」の手順に従って、変更するユーザテンプレートを検索します。
- ステップ 2** [ユーザテンプレート (User Template Configuration)] ウィンドウで、テンプレートの設定値を追加、変更、または削除します。詳細については、P.15-6 の「[表 15-1BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明](#)」を参照してください。
- ステップ 3** 設定値を変更した後、[保存] をクリックしてテンプレートを更新します。
-

その他の情報

詳細については、P.15-8 の「[関連項目](#)」を参照してください。

BAT ユーザテンプレートのコピー

変更するフィールドの数が少ない場合は、ユーザテンプレートのプロパティを新しいユーザテンプレートにコピーできます。

既存の BAT 電話機テンプレートをコピーする手順は、次のとおりです。

手順

-
- ステップ 1** P.15-2 の「[BAT ユーザテンプレートの検索方法](#)」の手順に従って、コピーするユーザテンプレートを検索します。
- ステップ 2** [ユーザテンプレート (User Template Configuration)] ウィンドウで、コピーするテンプレートを確認し、[コピー] をクリックします。
- テンプレートが複製され、コピーが作成されます。このコピーには、元のテンプレートで指定した値がすべて複写されます。
- ステップ 3** 必要に応じて、新しいテンプレートのフィールドを更新します。詳細については、P.15-6 の「[表 15-1BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明](#)」を参照してください。
- ステップ 4** [保存] をクリックします。
-

その他の項目

詳細については、P.15-8 の「[関連項目](#)」を参照してください。

テンプレートの削除

BAT テンプレートが不要になった場合は、削除することができます。テンプレートを削除する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 P.15-2 の「BAT ユーザ テンプレートの検索方法」の手順に従って、削除するユーザ テンプレートを検索します。

ステップ 2 [ユーザテンプレート (User Template Configuration)] ウィンドウで、削除するテンプレートを確認し、[削除] をクリックします。



(注) [ユーザテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List User Templates)] でユーザ テンプレートを削除することもできます。削除するテンプレートの横のチェックボックスをオンにし、[選択項目の削除] をクリックします。

削除操作を確認するように求めるメッセージが表示されます。

ステップ 3 OK をクリックして、テンプレートを削除します。[ユーザテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List User Templates)] ウィンドウのユーザ テンプレートのリストから、テンプレート名が消去されます。



(注) 特定のユーザ テンプレートを使用するジョブを送信し、そのジョブが実行される前にユーザ テンプレートを削除すると、ジョブも削除されます。この場合、ユーザ テンプレートを再作成し、もう一度ジョブを送信する必要があります。

その他の項目

詳細については、P.15-8 の「関連項目」を参照してください。

BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明

表 15-1 では、BAT ユーザテンプレートを追加する場合に表示されるフィールドすべてについて説明します。関連する手順については、P.15-8 の「関連項目」を参照してください。

BAT ユーザインターフェイスでは、アスタリスクが付いているフィールドには値を入力する必要があります。アスタリスクの付いていないフィールドはオプションです。

表 15-1 BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明

フィールド	説明
[ユーザテンプレート名]	ユーザテンプレートの一意の名前を 30 文字以内の英数字で入力します。
[パスワード (Password、半角英数のみ)]	Cisco IP Phone 設定ウィンドウへのアクセス時にユーザが使用するパスワードを、20 文字以内で入力します。 パスワードは、CSV データファイルに指定する必要があります。または、ユーザテンプレートを追加するときに BAT ユーザインターフェイスを使用して指定する必要があります。ユーザまたはユーザのグループごとに個別のパスワードを適用する場合は、CSV データファイルでパスワード情報を指定してください。すべてのユーザにデフォルトのパスワードを使用する場合は、BAT 内でユーザを挿入するときにデフォルトのパスワードを設定します。
[パスワードの確認 (Confirm Password、半角英数のみ)]	確認のためにパスワードを再入力します。
[ユーザ ID のデフォルトパスワード (Default Password to User ID)]	このチェックボックスをオンにすると、すべてのユーザで、ユーザ ID がデフォルトのパスワードとなります。
[PIN (PIN、半角数字のみ)]	エクステンション モビリティで使用される Personal Identification Number (PIN; 個人識別番号) を 20 桁以内の数値で入力します。 PIN は、CSV データファイルに指定する必要があります。または、ユーザテンプレートを追加するときに BAT ユーザインターフェイスを使用して入力する必要があります。ユーザまたはユーザのグループごとに個別の PIN を適用する場合は、CSV データファイルで PIN を指定します。すべてのユーザが使用できるデフォルト PIN を使用するには、BAT にユーザを挿入するときにデフォルト PIN を指定します。
[PIN の確認 (Confirm PIN、半角数字のみ)]	確認のために PIN を再入力します。
[電話番号のデフォルト PIN (Default PIN to Telephone Number)]	このチェックボックスをオンにすると、電話番号がデフォルトの PIN となります。
[プライマリ内線のデフォルト電話番号 (Default Telephone Number to Primary Extension)]	このチェックボックスをオンにすると、電話番号がプライマリ内線となります。
[ユーザ ID のデフォルトメール ID (Default Mail ID to User ID)]	このチェックボックスをオンにすると、ユーザ ID がデフォルトのメール ID となります。

表 15-1 BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明 (続き)

フィールド	説明
[マネージャのユーザ ID(Manager User ID)]	電話機ユーザのマネージャのユーザ ID を 30 文字以内で入力します。
[部署名]	電話機ユーザの所属部門番号を 30 文字以内で入力します。
[ユーザロケール (User Locale)]	ドロップダウン リスト ボックスから、このユーザに関連付ける国/地域と言語を選択します。この選択内容によって、言語やフォントを含むロケール属性のどれをこのユーザに適用するか、および Cisco Unified CallManager のユーザ ウィンドウと電話機をどの言語で表示するかが決まります。
[割り当てられた PC(Associated PC)]	このフィールドは、Cisco SoftPhone および Cisco Unified CallManager Attendant Console のユーザに必須のフィールドであり、ユーザが追加されると表示されます。
[デフォルトのプロファイル (Default Profile)]	デフォルトの Profile ドロップダウン リスト ボックスで、このユーザのデフォルトのプロファイルを選択します。
[プレゼンスグループ (Presence Group)]	ドロップダウン リスト ボックスから、電話番号、プレゼンス エンティティのステータスを監視するプレゼンス グループを入力します。 プレゼンス機能については、『Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド』を参照してください。
[SUBSCRIBE コーリング サーチスペース (SUBSCRIBE Calling Search Space)]	Cisco Unified CallManager の管理ページで設定したすべてのコーリング サーチ スペースが、[SUBSCRIBE コーリングサーチスペース (SUBSCRIBE Calling Search Space)] ドロップダウン リスト ボックスに表示されます。 [SUBSCRIBE コーリングサーチスペース (SUBSCRIBE Calling Search Space)] は、エンドユーザからのプレゼンス登録要求を Cisco Unified CallManager がルーティングする方法を決定します。特にこの目的のためにコーリング サーチ スペースを設定するには、他のすべてのコーリングサーチ スペースと同様にコーリング サーチ スペースを設定します ([コールルーティング] > [コントロールのクラス] > [コーリングサーチスペース])。 コーリング サーチ スペースの設定方法については、『Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド』を参照してください。
[ダイジェスト信用証明書 (Digest Credentials)]	SIP 電話機にダイジェスト認証を設定すると、電話機が Cisco Unified CallManager に SIP 要求を送信するたびに、Cisco Unified CallManager が電話機の身元を確認します。このフィールドに入力されたダイジェスト資格情報は、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウでダイジェスト ユーザを選択したときに、電話機に関連付けられます。 このフィールドには、英数字の文字列を入力します。 ダイジェスト認証の詳細については、『Cisco Unified CallManager セキュリティ ガイド』を参照してください。

表 15-1 BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明 (続き)

フィールド	説明
[CTI からデバイスを制御可能 (Allow Control of Device from CTI)]	このチェックボックスをオンにすると、CTI がこのデバイスを制御、監視できます。 関連付けられた電話番号が共有回線を指定している場合、少なくとも 1 つの関連付けられたデバイスが、デバイスタイプおよび CTI がサポートするプロトコルの組み合わせを指定している限り、チェックボックスをオンにする必要があります。
[ユーザグループ (User Group)]	ドロップダウン リスト ボックスから、このユーザが属するユーザグループを選択します。



(注) BAT 電話機テンプレートの設定を続行するには、[P.15-3](#) の「[新しい BAT ユーザテンプレートの作成](#)」に進みます。

関連項目

- [BAT ユーザテンプレートの検索方法 \(P.15-2\)](#)
- [新しい BAT ユーザテンプレートの作成 \(P.15-3\)](#)
- [BAT ユーザテンプレートの変更 \(P.15-4\)](#)
- [BAT ユーザテンプレートのコピー \(P.15-4\)](#)
- [テンプレートの削除 \(P.15-5\)](#)
- [BAT ユーザテンプレートのフィールドの説明 \(P.15-6\)](#)