



Unity プロファイル

Cisco Unity プロファイルのウィンドウを使用して、プライマリ サーバ、スタンバイ サーバ、プロファイルに関連付けられているユーザなど、Cisco Unity に関連する設定値を設定します。このウィンドウを使用して特定のプロファイルを検索し、個々の設定値を変更できます。

Cisco Unity プロファイルの検索

ネットワークに Cisco Unity プロファイルが複数存在する場合があります。Cisco Unified Presence Server では、具体的な検索条件に基づいて、特定の Cisco Unity プロファイルを検索することができます。特定の Cisco Unity プロファイルを検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザセッションでの作業中、クライアントマシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション]>[Unified Personal Communicator]>[Unity プロファイル]の順に選択します。

[Unity プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List Unity Profiles)] ウィンドウが表示されます。ドロップダウンリストボックスを使用して Cisco Unity プロファイルを検索します。

ステップ 2 ドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

ステップ 3 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



ヒント

データベースに登録されているすべての Cisco Unity プロファイルを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出された Cisco Unity プロファイルが表示されます。

ステップ 4 レコードのリストから、検索条件に一致する Cisco Unity プロファイルをクリックします。

選択した Cisco Unity プロファイルがウィンドウに表示されます。

追加情報

P.26-5 の「関連項目」を参照してください。

Cisco Unity プロファイルの設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースで、Cisco Unity プロファイルを追加または更新する方法について説明します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのタスクを実行します。

- Cisco Unity プロファイルを追加するには、[アプリケーション] > [Unified Personal Communicator] > [Unity プロファイル] の順に選択し、[新規追加] をクリックします。
- Cisco Unity プロファイルを更新するには、P.26-2 の「Cisco Unity プロファイルの検索」の手順に従ってプロファイルを検索します。

[Unity プロファイルの設定 (Unity Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 表 26-1 の説明に従って適切な設定を入力します。

ステップ 3 ユーザと Cisco Unity プロファイルを関連付けるには、[プロフィールにユーザを追加] をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 最初のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- 名
- ミドルネーム
- 姓
- ユーザ ID
- 部署名

ステップ 5 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

ステップ 6 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



ヒント データベースに登録されているすべてのユーザを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出されたユーザのリストが表示されます。

- ステップ 7** レコードのリストから、Cisco Unity プロファイルに追加するユーザをクリックするか、または [すべてを選択] をクリックします。
- ステップ 8** ユーザを Cisco Unity プロファイルへ追加するには、[選択項目の追加] をクリックします。
- ステップ 9** [ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウで、[閉じる] をクリックします。
- ステップ 10** データを保存して Cisco Unity プロファイルをデータベースに追加するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

追加情報

P.26-5 の「関連項目」を参照してください。

Cisco Unity プロファイルの設定値

表 26-1 で、Unity プロファイルの設定パラメータについて説明します。関連する手順については、P.26-5 の「関連項目」を参照してください。

表 26-1 Cisco Unity プロファイルの設定パラメータ

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| 名前 (Name) | このパラメータは、Cisco Unity プロファイルの名前を指定します。 最大文字数：128 |
| 説明 (Description) | このパラメータは、Cisco Unity プロファイルの一般的な説明を示します。 最大文字数：128 |
| 音声メッセージングパイロット (Voice Messaging Pilot) | このパラメータは、Cisco Unity プロファイルに関連付ける音声メッセージングパイロットを指定します。ドロップダウンリストから No Voice Mail を選択することもできます。 |
| プライマリ Unity サーバ (Primary Unity Server) | このパラメータは、プライマリ Cisco Unity サーバを指定します。ドロップダウンリストで、定義済みの Cisco Unity サーバから選択できます。 |
| バックアップ Unity サーバ (Backup Unity Server) | このパラメータは、バックアップ Cisco Unity サーバを指定します。ドロップダウンリストで、定義済みの Cisco Unity サーバから選択できます。バックアップ Cisco Unity サーバは 2 つ指定できます。 |

Cisco Unity プロファイルの削除

この項では、Cisco Unity プロファイルの削除方法を説明します。

手順

-
- ステップ 1** P.26-2 の「[Cisco Unity プロファイルの検索](#)」の手順に従い Cisco Unity プロファイルを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除する Cisco Unity プロファイルを選択します。
- ステップ 3** Cisco Unity プロファイルを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [選択項目の削除] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [選択項目の削除] ボタンをクリックします)。

Cisco Unity プロファイルが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence Server により、その Cisco Unity プロファイルが削除されます。Cisco Unity プロファイルが使用中の場合は、メッセージが表示されます。

追加情報

P.26-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [Cisco Unity プロファイルの検索 \(P.26-2\)](#)
- [Cisco Unity プロファイルの設定 \(P.26-3\)](#)
- [Cisco Unity プロファイルの削除 \(P.26-5\)](#)

