



## システム同報リストの管理

---

システム同報リストはボイスメッセージを複数のユーザに送信するために使用します。システム同報リストのメンバーであるユーザは、通常、定期的に同じ情報を必要とするユーザ（たとえばある部署の従業員やチームメンバー）です。各ユーザアカウントに関連付けられているサービスクラスによって、ユーザが Cisco Unity Connection でシステム同報リストを使用してメッセージを送信できるかどうか指定されます。

この章は、次の項で構成されています。

- [あらかじめ定義されたシステム同報リスト \(P.18-2\)](#)
- [システム同報リストの作成 \(P.18-3\)](#)
- [システム同報リストの修正 \(P.18-4\)](#)
- [システム同報リストのメンバーの管理 \(P.18-5\)](#)

## あらかじめ定義されたシステム同報リスト

Connection には、次に示す、あらかじめ定義されたシステム同報リストが含まれています。このリストは修正は可能ですが、削除はできません。

<b>AllVoiceMailUsers</b>	<p>デフォルトで、All Voice Mail Users リストはデフォルト ユーザ テンプレートに含まれます。ユーザ アカウントは、Cisco Unity Connection Administration で個別に作成された場合、および Cisco Unity Connection Bulk Administration Manager を使用して作成された場合には、このリストに自動的に追加されます。</p> <p>ユーザ アカウントを削除すると、そのアカウントはこの同報リストから自動的に削除されます。</p>
<b>Undeliverable Messages</b>	<p>Undeliverable Messages リストに割り当てられたユーザは、メールボックスが見つからないか削除された受信者に対して身元不明発信者が残したメッセージ、およびメッセージの元の送信者に送信できない不達確認 (NDR) を受信します。</p> <p>デフォルトでは、UndeliverableMessagesMailbox ユーザ アカウントが Undeliverable Messages 同報リストの唯一のメンバーです。ユーザをこのリストに追加して、このリストに送信されるすべてのメッセージを監視および再転送 (必要な場合) することをお勧めします。</p>

個々のユーザを直接システム同報リストに追加することができます。ユーザ アカウントを削除すると、そのユーザがメンバーになっているすべてのシステム同報リストから、Connection がそのユーザを自動的に削除します。

## システム同報リストの作成

システム同報リストを作成するには、次の手順を実行します。

### システム同報リストを作成する

- ステップ 1** Cisco Unity Connection Administration で、**[Distribution Lists]** を展開し、**[System Distribution Lists]** をクリックします。
- ステップ 2** **[Add New]** をクリックします。
- ステップ 3** **[New Distribution List]** ページで、リストのエイリアスと表示名を入力します。
- ステップ 4** **[Save]** をクリックします。
- ステップ 5** **[Edit Distribution List Basics]** ページで、Media Master を使用してリストの名前を録音します。この録音は、ユーザがメッセージの宛先をこのリストにしたときに、確認のために再生されます。
- ステップ 6** オプションで、リストの内線番号を入力することもできます。
- ステップ 7** **[Edit]** メニューの **[Distribution List Members]** をクリックします。
- ステップ 8** **[Add User]** をクリックします。
- ステップ 9** **[Distribution List Members]** ページの **[Search Results]** テーブルで、リストに追加するユーザの表示名の隣にあるチェックボックスをオンにし、**[Add Selected]** をクリックします。



- (注)** リストに追加しようとするユーザの表示名が検索結果テーブルに表示されていない場合は、**[Rows Per Page]** フィールドに指定されている値を変更すると、ページ上に表示される行の数を増やすことができます。また、ページ上部の検索フィールドに必要なパラメータを設定して、**[Find]** をクリックした場合にも、テーブルに追加の名前が表示されます。

- ステップ 10** すべてのメンバーをリストに追加し終わったら、**[Close]** をクリックします。



- (注)** テーブルに含まれている同報リストメンバーのリストを最新の状態に更新するには、メニューバーの **[Refresh]** をクリックする必要があります。

## システム同報リストの修正

既存のシステム同報リストを修正するには、次の手順を実行します。

### システム同報リストを修正する

---

**ステップ 1** Cisco Unity Connection Administration で、**[Distribution Lists]** を展開し、**[System Distribution Lists]** をクリックします。

**ステップ 2** **[Search Distribution Lists]** ページで、修正するリストのエイリアスをクリックします。



**(注)** 修正しようとする同報リストが検索結果テーブルに表示されていない場合は、ページ上部の検索フィールドに必要なパラメータを設定して、**[Find]** をクリックします。

---

**ステップ 3** **[Edit Distribution List Basics]** ページで、必要な設定を変更します。

**ステップ 4** **[Save]** をクリックします。

**ステップ 5** 同報リストのメンバーを追加または削除する場合は、「[システム同報リストからユーザを追加または削除する](#)」の手順に進みます。

---

## システム同報リストのメンバーの管理

### システム同報リストからユーザを追加または削除する

**ステップ 1** Cisco Unity Connection Administration で、**[Distribution Lists]** を展開し、**[System Distribution Lists]** をクリックします。

**ステップ 2** **[Search Distribution Lists]** ページで、メンバーを変更するリストのエイリアスをクリックします。



**(注)** 同報リストが検索結果テーブルに表示されていない場合は、ページ上部の検索フィールドに必要なパラメータを設定して、**[Find]** をクリックします。

**ステップ 3** **[Edit Distribution List Basics]** ページで、**[Edit]** メニューの **[Distribution List Members]** をクリックします。

**ステップ 4** メンバーをリストに追加するには、**ステップ 5** に進みます。

メンバーをリストから削除するには、**ステップ 9** に進みます。

**ステップ 5** メンバーをリストに追加するには、**[Distribution List Members]** ページで **[Add User]** をクリックします。



**(注)** 他の同報リストを同報リストのメンバーとして追加することもできます。同報リストを追加するには、**[Add Distribution List]** をクリックします。

**ステップ 6** **[Available Users Search Results]** テーブルで、リストに追加するユーザの表示名の隣にあるチェックボックスをオンにし、**[Add Selected]** をクリックします。

**ステップ 7** **[Close]** をクリックします。

**ステップ 8** メンバーのリストを最新の状態に更新するには、メニューバーの **[Refresh]** をクリックします。

**ステップ 9** メンバーをリストから削除するには、**[Distribution List Members]** ページで、リストから削除するメンバーの表示名の隣にあるチェックボックスをオンにし、**[Remove Selected]** をクリックします。

