

# 6.0(2)A6(1) 아래로 다운그레이드 후 Nexus 3k(3548X/3524X) 복구

## 목차

[소개](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

## 소개

N3K-C3548P-10GX는 [6.0\(2\)A6\(1\)](#) 릴리스 정보당 6.0(2)A6(1) 이하에서 지원되지 않습니다. 현재 CCO의 소프트웨어 다운로드 섹션에서는 3548과 3548X 사이의 PID를 설명하지 않습니다. 사용자 오류나 기타 이유로 인해 이미지가 다운그레이드될 가능성이 항상 있습니다.

호환 하드웨어(3548X/3524X)가 6.0(2)A6(3)에 추가되어 지원되지 않는 릴리스로 다운그레이드되지 않습니다(6.0(2)A6(1) 이전).

## 문제

3548X 또는 3524X에서 실행되는 소프트웨어가 6.0(2)A6(3) 이전이고 다운그레이드가 실행되는 시나리오의 경우 새시가 다시 로드되면 다음 오류가 표시됩니다.

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

다시 로드한 후 스위치가 무한 스택 추적에 들어갈 수도 있습니다.

Ctrl - ] 의 표준 break 프로시저를 사용하면 작동하지 않습니다. Ctrl - c는 작동하지만 잘못된 kickstart 이미지를 로드하고 부팅 프롬프트로 전환합니다.

## 솔루션

이 상황에서 복구하려면 스위치를 다시 로드하고 키 시퀀스 Ctrl - L을 사용하여 BIOS를 중단합니다. 이때 로더 프롬프트가 표시됩니다. 호환되는 kickstart/system 이미지를 부팅하고 로드합니다.