

De licentie van de huidige Cisco Content Security Applicatie overdragen naar een RMA-applicatie

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[De licentie overdragen](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het hulpprogramma Licentiebeheer kunt gebruiken, de gelicentieerde functies voor uw apparaat kunt valideren en deze kunt overdragen van uw defecte apparaat naar uw met RMA's (Return Material Authorisation) meegeleverde apparaat.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco e-mail security applicatie (ESA)
- Cisco Security Management-applicatie (SMA)
- Cisco Web Security applicatie (WSA)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op alle versies van de Cisco ESA, Cisco SMA en Cisco WSA.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

De licentie overdragen

Voltooi deze stappen om de licentie (functietoetsen) van het huidige Cisco Content Security

Appliance naar een RMA-applicatie over te dragen.

1. Bezoek het [Licentiebeheerportal](#).
2. Klik onder het kopje Beheer op Apparaten en selecteer RMA in het vervolgkeuzemenu Acties.

The screenshot shows the Cisco Product License Registration interface. At the top, there is a navigation bar with the Cisco logo and various menu items like 'Products & Services', 'Support', 'How to Buy', 'Training & Events', and 'Partners'. Below this, the main heading is 'Product License Registration'. There are links for 'View in French', 'Contact Us', 'Feedback', and 'Help'. A search bar is also present.

The 'Get New Licenses' section includes a text input field for entering PAKs or token IDs, a 'Fulfill...' button, and a 'Get Other Licenses' dropdown.

The 'Manage' section has tabs for 'PAKs', 'Licenses', 'Devices', and 'Transactions History'. The 'Devices' tab is selected, indicated by a red arrow labeled '1'. Below the tabs, there is an 'Actions' dropdown menu with options: 'Add Device...', 'Download License', 'Resend License...', 'RMA...', 'Rehost/Transfer...', and 'Complete Secure Rehost/Transfer...'. The 'RMA...' option is highlighted with a red arrow labeled '2'.

The main content area displays a table with the following data:

Product Family	Licensed Features	Used
Iron Port Product - SW Bundles	ISQ	1350
	CR	1350
	ICCM	1350
	More (1)...	

At the bottom right of the table, it says '1 show 10 records'.

3. Selecteer in het pop-upvenster Apparaat specificeren voor RMA de optie IJzeren poortproduct - SW-bundels in het vervolgkeuzemenu. Voer het laatste deel van het serienummer in voor het apparaat waarvan u de licentie wilt overdragen in het gedeelte Host ID. Typ het gewenste Captcha woord en klik op Volgende.

Specify the Device to RMA



The Host Id To be entered is Case Sensitive.

RMA Product - Select the Product for the license transfer

* Product Family:

Iron Port Product – SW Bundle

1

Source - Transfer License from this device

* Host ID:

FTX17 W

2

Captcha:



Refresh

* For security purposes, please enter the word as shown above. If you have trouble viewing the word, click on Refresh to view a new word.

amukets

3

Cancel

Next

4. Voer het laatste gedeelte van het serienummer in waarnaar u de licentie overbrengt op het pop-upscherf van de RMA. Typ het RMA-case # en klik op Volgende.

Specify Target & Options. | [Review](#)

From

Host ID: FTX17[REDACTED]W

Product Family: Iron Port Product - SW B...

To

* Host ID:

JZ[REDACTED]

Product Family:

Iron Port Product - SW B...

RMA #:

85865[REDACTED]

5. Bekijk ten slotte op het volgende pop-upscherf van de RMA de informatie die is verstrekt voor de licentie(s) die moeten worden overgedragen. Schakel het aanvinkvakje Licentieovereenkomst in. Controleer de informatie Verzenden naar en eindgebruiker zoals aangegeven in de afbeelding. Klik op Overdragen om uw licentie(s) per e-mail naar de aangewezen licentiehouder te ontvangen.

License Agreement

* I Agree with the terms of the License [View License Terms...](#)

Recipient and Owner Information

The license will be emailed within the hour to the specified email addresses.

* Send To: [Add...](#)

* End User: [Edit...](#)

	Product Family:	Product Name	Description	Quantity
1	Iron Port Product - SW Bundles			
1.1		SMA-EMGT-LIC=	SMA Centralized Email Management Reporting License	1350

Het duurt maximaal vier uur om een e-mail te sturen van Cisco Global Licensing Operations.

6. Log in op het nieuwe apparaat en download de nieuwe licentiesleutel(s) zoals opgegeven.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.