

Handmatige reset-procedure op de 200 en 300 Series beheerde Switches

Doelstellingen

Soms kan het beheerderswachtwoord verloren gaan of worden vergeten. In dit geval is de enige manier om toegang tot de switch te herstellen, het handmatig opnieuw instellen. Na het opnieuw instellen kunt u de GUI benaderen en een nieuw wachtwoord instellen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de switch handmatig kunt resetten op de 200 en 300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

- SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

- v1.2.7.76

Wachtwoordherstelprocedure

Stap 1. Houd de switch **Reset**-knop aan de voorkant van de switch 15 tot 20 seconden ingedrukt totdat alle poort-LED's oplichten. De switch start opnieuw op.

Stap 2. Sluit uw pc rechtstreeks aan op de switch met behulp van een Ethernet-kabel.

Stap 3. Open elke webbrowser op uw pc en voer het IP-adres van de switch in de adresbalk in.

N.B.: Zorg ervoor dat het IP-adres van de computer in hetzelfde subnetnummer staat als het IP-adres van de switch om goed verbinding te kunnen maken.


Stap 4. Na verbinding vraagt de switch om een gebruikersnaam en wachtwoord. De standaardgebruikersnaam is **cisco** en het standaardwachtwoord is **cisco**.

Change Password

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter: 

The default password should be changed.

Disable Password Complexity Enforcement

Stap 5. De switch vraagt u een nieuw wachtwoord aan te maken. Het wachtwoord kan niet hetzelfde zijn als de gebruikersnaam, kan niet hetzelfde zijn als het huidige wachtwoord, heeft een minimumlengte van 8 en een minimumaantal tekenklassen van 3. De tekenklassen zijn hoofdletters, kleine letters, numerieke en speciale getallen.

Opmerking: controleer het aanvinkvakje **Unable Password Complexity Enforcement** om de wachtwoordvereisten voor de switch te omzeilen.

Stap 6. Klik op **Toepassen** om de configuratie toe te passen.

Configuratie kopiëren/opslaan

Het is een goede gewoonte om uw huidige configuratie op te slaan voor back-updoeleinden. Op deze manier, als het wachtwoord in de toekomst verloren gaat, kunt u de procedure volgen om de switch te resetten en een nieuw wachtwoord aan te maken, en kunt u uw opgeslagen configuratie uploaden.

Stap 1. Gebruik het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies **Beheer > Bestandsbeheer > Configuratie kopiëren/opslaan**. De pagina *Configuratie kopiëren/opslaan* wordt geopend:

Stap 2. Als u de actieve configuratie met uw nieuwe wachtwoord wilt opslaan, klikt u op

Uitvoeren configuratie als bronbestandsnaam en klikt u op **Startup configuratie** als Bestandsnaam.

Stap 3. Klik op **Apply** (Toepassen).



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.

OK

Cancel

Stap 4. Er verschijnt een nieuw venster. Klik op **OK**.

Opmerking: navigeer niet naar een ander deel van de GUI totdat het opslagproces is voltooid of het proces wordt afgebroken.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.