

# Individuele Ring-instellingen op SPA8000 telefoonadapter

## Doel

De onderscheiden ringinstellingen helpen u ring toonpatronen voor verschillende getallen aan te passen. Er zijn negen ringtypes om te vormen met onderscheidende ringpatronen. Deze kenmerkende ring instellingen worden gebruikt om verschillende telefoonnummers op dezelfde telefoonlijn te onderscheiden. Dit document schetst de procedures om onderscheidende ring instellingen op een SPA8000 in te stellen.

## Toepassbaar apparaat

- SPA8000

## Softwareversie

- 6.1.12

## Afwijkende Ring-instellingen

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Geavanceerd > Voice > L1-L8**. De pagina *Line* wordt geopend:

The screenshot displays the configuration page for a SPA8000 device, specifically the 'Line' configuration. The interface is organized into several sections:

- Speed Dial Settings:** Contains eight input fields for Speed Dial 2 through Speed Dial 9.
- Supplementary Service Settings:** A grid of settings including CW Setting (yes), Block ANC Setting (no), CID Setting (yes), Dist Ring Setting (yes), Message Waiting (no), Media Loopback Mode (source), Block CID Setting (no), DND Setting (no), CWCID Setting (yes), Secure Call Setting (no), Accept Media Loopback Request (automatic), and Media Loopback Type (media).
- Distinctive Ring Settings:** This section is highlighted with a red border and contains nine input fields for Ring1 Caller through Ring9 Caller.
- Ring Settings:** A grid of settings including Default Ring (1), Hold Reminder Ring (8), Cfwd Ring Splash Len (0), VMWI Ring Splash Len (0), Ring On No New VM (no), Default CWT (1), Call Back Ring (7), Cblk Ring Splash Len (0), and VMWI Ring Policy (New VM Available).

**Opmerking:** er zijn 9 lijnen beschikbaar voor de configuratie. De gebruiker geeft aan welke lijn in Stap 1 moet worden ingesteld voor kenmerkende ring door de selectie een van het

gewenste lijnummer.

Distinctive Ring Settings			
Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

Stap 2. Op de pagina *Line* scrollen naar het gedeelte *Specifieke Ring Settings*.

Stap 3. Voer een nummerpatroon in van de beller om onderscheidende Ring/Call Waiting Tone (CWT) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, of 9 te spelen in het veld Ring (1-9) Caller. Het is standaard leeg.

Opmerking: Als u de kenmerkende ringen wilt wijzigen en CWT naar de artikelen verwijst, *belt u voorwaartse instellingen op de SPA8000 telefoonadapter en stelt u Ring-instellingen in op de SPA8000 telefoonadapter.*

Stap 4. Klik op **Alle wijzigingen indienen**.