

# Subscriber-informatie over SPA100 Series telefoonadapter

## Doel

De informatie van de abonnee wordt gebruikt om te weten wie de gebruikers op beide uiteinden van de lijn zijn. Door deze functie te gebruiken, wordt de communicatie tussen de twee gebruikers gemakkelijker. Dit artikel legt uit hoe u de abonnee-informatie op de SPA100 Series analoge telefoonadapter kunt configureren.

## Toepasselijke apparaten

- SPA112
- SPA122

## Softwareversie

- 1.3.2 (014)

## Subscriber-informatie-instellingen

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma telefoonadapter en kies **spraak > Line1** of **Line2**. De *lijn 1* pagina wordt geopend:

The screenshot shows the 'Line 1' configuration page. The 'Subscriber Information' section is highlighted with a red box. The settings are as follows:

Section	Field	Value
Call Feature Settings	Blind Attn-Xfer Enable:	no
	Xfer When Hangup Conf:	yes
	Conference Bridge Ports:	3
	Emergency Number:	
MOH Server	MOH Server:	
	Conference Bridge URL:	
Enable IP Dialing	Enable IP Dialing:	no
	Mailbox ID:	
Proxy and Registration	Proxy:	
	Outbound Proxy:	
	Use Outbound Proxy:	no
	Register:	yes
	Register Expires:	3600
	Use DNS SRV:	no
	Proxy Fallback Intvl:	3600
	Mailbox Subscribe URL:	
	Use OB Proxy In Dialog:	yes
	Make Call Without Reg:	no
Ans Call Without Reg:	no	
DNS SRV Auto Prefix:	no	
Proxy Redundancy Method:	Normal	
Mailbox Subscribe Expires:	2147483647	
Subscriber Information	Display Name:	
	Password:	
	Auth ID:	
User ID	User ID:	
	Use Auth ID:	no
Resident Online Number:	Resident Online Number:	
Supplementary Service Subscription	Call Waiting Serv:	yes
	Block CID Serv:	yes

Buttons: Submit, Cancel, Refresh

Opmerking: De configuratie van de abonnee-informatie op lijn 1 is van toepassing op lijn 2.

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text" value="User"/>	User ID:	<input type="text" value="12"/>
Password:	<input type="text" value="Pass1"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="yes ▼"/>
Auth ID:	<input type="text" value="user1"/>	Resident Online Number:	<input type="text" value="555-0100"/>

Stap 2. Voer de naam van de nummerherkenning in het veld Naam weer.

Stap 3. Voer de gebruikersID in het veld Gebruiker-ID in.

Stap 4. Voer het wachtwoord in het veld Wachtwoord in.

Stap 5. (Optioneel) Kies **ja** in de vervolgkeuzelijst Auth ID gebruiken om de verificatie-ID en het wachtwoord voor SIP-verificatie in te voeren. Kies anders **Nee** om de gebruiker-ID en het wachtwoord te gebruiken.

Opmerking: Als u Nee kiest, slaat u over naar Stap 7.

Stap 6. Voer de verificatie-id in voor SIP-verificatie in het veld Auth ID.

Stap 7. Voer een geldig Skype-online nummer in het **veld** Ingezeten online nummer in zodat gesprekken die met het Skype-nummer zijn gemaakt, uw telefoon bellen.

Stap 8. Klik op **Inzenden** als de gewenste aanbevolen instellingen zijn uitgevoerd of klik op **Vernieuwen** om de nieuwe gewenste informatie te zien.