

# Fabric-reset en Wachtwoordherstel voor Cisco 2520 Series Connected Grid-switches

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de fabrieksreset en de wachtwoordherstel moet uitvoeren voor Cisco 2520 Series Connected Grid-switches (CGS2520).

Bijgedragen door Mehar Swarup en Sumedha Phatak, Cisco TAC-engineers.

## Probleem

Deze procedure is van toepassing wanneer het wachtwoord wordt verloren op de schakelaar of de klant een fabrieksreset-schakelaar wil hebben.

## Oplossing

Volg deze stappen op de fabrieksinstellingen om de CGS2520 te herstellen:

1. Koppel de voedingskabel los en trek deze uit de knop.
2. Wacht tot het **paraferingsbericht** van de **flitser** verschijnt zoals wordt weergegeven:

...Flitser initialiseren.

Het systeem is onderbroken of er is een fout opgetreden tijdens het initialiseren van het bestandssysteem. Deze opdrachten zullen het flash-bestandssysteem initialiseren en de besturingssysteemsoftware laden:

```
flitser_init
```

```
initialiseren
```

3. Druk op de sneltoets drukt terwijl de schakelaar een flitser van 3 tot 5 seconden formatteert. U ziet nu de "schakelaar:"-prompt.

```
schakelaar:
```

4. Gebruik deze opdrachten om een back-up te maken van de configuratie die al bestaat.

```
schakelaar: flitser_init
```

schakelaar: **flitser:**

schakelaar: **flitser hernoemen:configuratie.text flitser:configuratie-back-up.text**

schakelaar: **flitser:vlan.dat flitser:vlan-back-up.dat**

5. Gebruik deze opdrachten om de configuratie te verwijderen die al bestaat.

schakelaar: **del flitser:configuratie.text**

schakelaar: **del flash:vlan.dat**

initialiseren

- Nadat u de **start** hebt **gestart**, laadt de schakelaar nu in de standaardmodus en wordt de eerste configuratie gevraagd.
- Als u de oorspronkelijke configuratie wilt overslaan om dit later te doen, drukt u op **Ctrl+c** op uw PC.

Als u alleen het wachtwoord wilt herstellen, gebruikt u de optie **Start** in plaats van de optie **flash\_init** zoals aangegeven:

- flitser:<systemafbeelding>
- Kopie Config.bak in werking stellen  
Wachtwoord hier wijzigen
- kopie van het in werking stellen van de configuratie-configuratie

## Gerelateerde informatie

- [http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520\\_hig/higquick.html#wpxref69136](http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)