

Tidal Enterprise Orchestrator: O disparador de eventos do Windows não se registra

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Ao tentar monitorar um evento do Windows em outro servidor Windows, o disparador de eventos não é registrado.

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 ou posterior
- Disparador do Windows

[Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

[Problema](#)

O disparador de eventos do Windows não se registra no TEO Server. Esta mensagem de erro pode ser vista:

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

[Solução](#)

Três regras de firewall WMI devem ser ativadas para permitir a passagem pelo firewall. Essa configuração deve ser executada no servidor TEO.

[Windows 2008](#)

Execute estas etapas para o Windows 2008:

1. Clique em **Iniciar > Server Manager**.
2. Vá para **Configuration > Windows Firewall > Inbound Rules**.
3. Para permitir a entrada desses componentes, clique com o botão direito do mouse neles e permita a ativação da regra:WMI (Async-In)WMI (Entrada de DCOM)WMI (Entrada WMI)

[Windows 2003](#)

Execute estas etapas para o Windows 2003:

1. Clique em **Iniciar > Painel de Controle > Firewall do Windows**.
2. Clique na guia **Exceções**, escolha a caixa de seleção **WMI** e clique em **OK**.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)