

Desabilitar/habilitar o novo banner da GUI em dispositivos de gerenciamento de segurança

Contents

[Introduction](#)

[Informações sobre a NGUI](#)

[Desative o banner](#)

[Reative o banner](#)

Introduction

Este documento descreve o processo sobre como desabilitar a Nova Interface da Web em Dispositivos de Gerenciamento de Segurança (SMA).

Informações sobre a NGUI

Nova interface da Web foi introduzida em dispositivos SMA a partir do **AsyncOS 12.0**. Com a implementação do recurso, o(s) usuário(s) pôde(m) ver um novo banner na parte superior da página da Web (quando faz login na interface da Web legada) que, ao clicar, encaminhará o(s) usuário(s) para a Nova Interface da Web. A representação do banner pode ser vista aqui:



Note: O subcomando **NGUIBANNER** está disponível somente no SMA e não estará disponível nos dispositivos de segurança de e-mail (ESA).

Desative o banner

Você terá que se conectar ao dispositivo por meio da sessão Secure Shell (SSH). Quando estiver conectado, faça login na CLI e use o comando **adminaccess config** para desativar o banner como mostrado aqui:

```
sma.cisco.com> adminaccessconfig
```

```
Select the operation you want to perform:
```

```
BANNER - Configure pre-login message (banner) for the appliance administrator login.
WELCOME - Configure welcome message (post-login banner) for the appliance administrator login.
IPACCESS - Configure IP-based access for appliance administrative interface.
CSRF - Configure web UI Cross-Site Request Forgeries protection.
NGUIBANNER - Enable/Disable the Next Generation User Interface Banner.
XSS - Configure Cross-Site Scripting Attack protection.
ENCRYPTCONFIG - Configure encryption of sensitive data in the appliance.
HOSTHEADER - Configure option to use host header in HTTP requests.
TIMEOUT - Configure GUI and CLI session inactivity timeout.
[> nguibanner
```

The Next Generation User Interface is currently enabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface? [Y]N.

sma.cisco.com> commit

Depois de confirmar as alterações, o banner não ficará visível na GUI.

Reative o banner

Para reativar o banner, você terá que seguir a mesma cadeia de comandos, entretanto, desta vez você terá que habilitar o banner digitando **Y** como mostrado aqui:

```
[> nguibanner
```

Next Generation User Interface is currently disabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface ? [N]Y

sma.cisco.com> **commit**