

Configurações seletivas de encaminhamento de chamadas no SPA100 Series

Objetivo

As configurações seletivas de desvio de chamadas são usadas pelo administrador quando os números são atribuídos aos dígitos do telefone para que o usuário possa ligar diretamente, por exemplo, os telefones usados por esse dígito 1 do adaptador ou qualquer dígito que tenha definido um número de telefone para que sempre que o usuário pressionar um dígito o telefone toque no número do usuário a seguir. Este artigo explica o procedimento para definir as configurações de desvio seletivo de chamada na série SPA100.

Dispositivo aplicável

SPA112
SPA122

Versão de software

1.3.1 (003)

Configurações seletivas de encaminhamento de chamadas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web do adaptador de telefone e escolha **Voice > User**. A página *Usuário* é aberta:

User 1

Call Forward Settings

Cfwd All Dest:

Cfwd No Ans Dest:

Cfwd Busy Dest:

Cfwd No Ans Delay:

Selective Call Forward Settings

Cfwd Sel1 Caller:

Cfwd Sel2 Caller:

Cfwd Sel3 Caller:

Cfwd Sel4 Caller:

Cfwd Sel5 Caller:

Cfwd Sel6 Caller:

Cfwd Sel7 Caller:

Cfwd Sel8 Caller:

Cfwd Last Caller:

Block Last Caller:

Cfwd Sel1 Dest:

Cfwd Sel2 Dest:

Cfwd Sel3 Dest:

Cfwd Sel4 Dest:

Cfwd Sel5 Dest:

Cfwd Sel6 Dest:

Cfwd Sel7 Dest:

Cfwd Sel8 Dest:

Cfwd Last Dest:

Accept Last Caller:

Speed Dial Settings

Speed Dial 2:

Speed Dial 3:

Speed Dial 4:

Speed Dial 5:

Submit Cancel Refresh

Selective Call Forward Settings

Cfwd Sel1 Caller:

Cfwd Sel2 Caller:

Cfwd Sel3 Caller:

Cfwd Sel4 Caller:

Cfwd Sel5 Caller:

Cfwd Sel6 Caller:

Cfwd Sel7 Caller:

Cfwd Sel8 Caller:

Cfwd Last Caller:

Block Last Caller:

Cfwd Sel1 Dest:

Cfwd Sel2 Dest:

Cfwd Sel3 Dest:

Cfwd Sel4 Dest:

Cfwd Sel5 Dest:

Cfwd Sel6 Dest:

Cfwd Sel7 Dest:

Cfwd Sel8 Dest:

Cfwd Last Dest:

Accept Last Caller:

Etapa 2. Insira um número de chamador PSTN (Public Switched Telephone Network) ou um ID de chamador no campo **Cfwd Sel Caller** que você deseja encaminhar para um determinado número de telefone.

Note: Caso o administrador queira corresponder um número específico, insira o número com * ao lado dele, isso fará com que o número corresponda às especificações do administrador. Caso o administrador queira inserir um número e não o número exato para o qual ele pode substituir os números desconhecidos.

Etapa 3. Insira um destino de número de telefone no campo **Cfwd Sel Dest** para encaminhar uma chamada PSTN correspondente ou ID do chamador.

Etapa 4. Digite o último número do chamador no campo **Último chamador do Cfwd** que deseja encaminhar para um determinado número de telefone.

Etapa 5. Digite o último número de destino no campo **Último destino do Cfwd** para o qual deseja encaminhar para um determinado número de telefone.

Etapa 6. Insira o número de chamador PSTN no campo **Bloquear último chamador** que deseja bloquear para o gateway VoIP.

Passo 7. Insira o número de chamador PSTN no campo **Aceitar último chamador** que deseja encaminhar para um determinado número de VoIP.

Etapa 8. Clique em **Submit** para salvar suas configurações ou clique em **Refresh** se as configurações precisarem ser atualizadas.