

# “#%BGP-3-INSUFCHUNKS:Insufficient chunk pools for aspath”错误消息意味着什么？

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[%BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档说明Cisco IOS® %BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息以及可安全忽略该消息的可能情况。

## 先决条件

### 要求

思科建议您了解如何在思科路由器上配置边界网关协议(BGP)。

### 使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS®的某些版本，如文档后面所述。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## [%BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息](#)

如果自治系统(AS)路径长度小于50 AS ( 100字节 )，路由器将使用区块内存分配。如果AS路径长度大于50 AS，则路由器使用常规内存分配并返回#%BGP-3-INSUFCHUNKS:时，aspath错误消息的区块池不足。尽管出现此错误消息，路由器应继续正常工作。

此问题的Cisco Bug ID [CSCdr07279](#)(仅限注册客户)。CSCdr07279的修复允许路由器对最多125个AS的AS路径使用区块内存分配。一旦路径超过此长度，路由器只返回一次错误消息。

CSCdr07279的修复程序已集成到以下Cisco IOS软件版本中：

- 12.0(9.6)ST
- 12.0(10.1)S
- 12.0(10.3)SC
- 12.1(1.3)
- 12.1(1.3)T
- 12.1(1.3)E
- 12.1(1.3)EC
- 12.1(3)DB
- 12.1(3)直流

## 相关信息

- [BGP AS\\_PATH属性](#)
- [边界网关协议\(BGP\)支持页](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)