

# 在SPA8000模拟电话适配器上配置VLAN

## 目标

虚拟局域网(VLAN)是一个或多个LAN上的一组设备，这些设备经过逻辑配置，以便它们能够像物理上彼此连接一样通信。VLAN的成员只能与同一VLAN的其他成员通信。

本文介绍如何使SPA8000模拟电话适配器(ATA)成为VLAN的成员。

## 适用设备

·SPA8000

## 软件版本

·6.1.12

## VLAN 配置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择**Advanced > Network > WAN Status**。“WAN状态”页打开：



The screenshot displays the WAN Status configuration page. The 'VLAN Settings' section is expanded, showing the following configuration:

Setting	Value
Enable VLAN:	no
VLAN ID:	1 [0x000-0xFFFF]
Enable CDP:	yes

At the bottom of the page, there are two buttons: "Undo All Changes" and "Submit All Changes".

步骤2.向下滚动到VLAN Settings区域。

<b>VLAN Settings</b>			
Enable VLAN:	yes ▾	Enable CDP:	yes ▾
VLAN ID:	1	[0x000-0xFFF]	

步骤2.从启用VLAN下拉列表中选择是，以允许SPA8000访问VLAN。

**注意：**如果希望设备连接到特定VLAN，请选择是。此VLAN必须标记，否则设备将在默认VLAN中工作。

步骤3.在VLAN ID字段中输入要分配给SPA8000的VLAN ID。VLAN ID定义SPA8000属于哪个VLAN。VLAN ID必须以十六进制输入。

步骤4.从Enable CDP下拉列表中选择要分配给CDP的状态。思科发现协议(CDP)允许思科产品与其直接连接的其他思科产品共享信息。

步骤5.单击“提交所有更改”以保存设置。