

访问SPA122上的Web配置实用程序

目标

更改设备配置的最简单方法之一，有时也是唯一方法，是访问Web配置实用程序。Web配置实用程序是图形用户界面(GUI)，它让管理员直接操作设备，并包含可更改的所有可能功能，以修改设备和设备网络的性能。本文档的目标是指导您如何登录和访问SPA122上的Web配置实用程序。

适用设备 | 固件版本

- SPA122 | 1.3.2(下载最新)

访问Web配置实用程序

步骤1. 打开Web浏览器，在地址栏中输入电话适配器的IP地址，然后按Log In。将打开“登录”页。



电话适配器的默认IP地址是192.168.15.1。如果未显示网页，请尝试重置IP地址。要重置IP地址，请按住重置按钮30秒。这会将默认IP地址以及所有其他设置重置为出厂默认设置。或者，如果主机计算机的IP地址已知，可以手动将其配置为与电话适配器位于同一子网。

浏览器中可能会出现安全警报，并显示无法信任网站证书的消息。单击**继续**或**继续**。浏览器不信任证书，因为证书来自网站本身，而不是第三方。

设备使用两种访问模式，一种作为管理员，另一种作为和用户。管理员登录使管理员能够配置比用户登录更复杂的功能。用户登录用于网络需要基本配置时

步骤2. 在Username字段中输入设备的用户名。管理员的默认用户名是admin，用户的默认用户名是

cisco。

步骤3.在Password字段中输入设备的密码。管理员的默认密码为admin，用户的默认密码为cisco。

注意：如果忘记密码，可将电话适配器重置为出厂默认设置，从而使设备恢复默认登录。

步骤4.单击“登录”以输入Web配置实用程序。“快速设置”页打开：

The screenshot displays the Cisco Phone Adapter Configuration Utility interface. At the top, the Cisco logo and the title 'Phone Adapter Configuration Utility' are visible. The user is logged in as 'admin(Admin)'. The main navigation bar includes 'Quick Setup', 'Network Setup', 'Voice', 'Administration', and 'Status'. The 'Quick Setup' page is active, showing two sections for 'Line 1' and 'Line 2'. Each section contains the following fields: 'Proxy', 'Display Name', 'Password', 'User ID', and 'Dial Plan'. The 'Dial Plan' field for both lines contains the same complex regex pattern: (*xx[[3469]11|0|00][2-9]xxxxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0)xxxxxxxxxxxxx.

管理员可以通过“快速设置”(Quick Setup)页面配置线路1和线路2的基本功能。

右上角的工具栏提供了有关路由器的有用信息。

- 注销链接将您从电话适配器配置实用程序注销。
- 关于链接打开一个窗口，显示设备名称和固件版本。
- “帮助”链接打开一个窗口，其中提供有关当前所显示页面的各种选项的信息。

有关详细信息（包括SPA122上所有思科文章的链接），请查看[Cisco SPA122 ATA with Router Product页](#)。