

在Cisco DNA Center Inventory中跳過基於事件的同步的過程

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[跳過基於事件的同步](#)

簡介

本文檔介紹在Cisco DNA Center資產中跳過基於事件的同步的過程。

背景資訊

建議您使用Cisco DNA Center軟體版本2.3.3.x及更高版本。

跳過基於事件的同步

每當由Cisco DNA Center(DNAC)管理的網路裝置的存取連線埠翻動或存取點(AP)加入/退出時，都會觸發該網路裝置從清單進行內部同步。您會注意到，有時裝置處於連續「同步」狀態，並且很少進入「受管」狀態。這是Cisco DNAC中的預期行為，因為Cisco DNAC需要獲得有關網路裝置中發生的更改的更新，以及保證資料庫中的更新資訊。

必須始終找出為什麼會發生翻動，並在源頭解決此問題。

但是，有時由於持續同步狀態，無法執行某些操作或保證資料不完整。

作為解決方法，您可以在Cisco DNAC清單中標籤網路裝置，這將幫助Cisco DNAC知道此裝置被標籤為從基於事件的同步中跳過。

1.首先，建立標籤。請注意，標籤名稱必須是 `INV_EVENT_SYNC_DISABLED` 。

0 Selected

[Add Device](#)

[Tag](#)

[Actions](#) ▼



Device Name



branch-router-dmvpn-spoke

branch-router-ipsec

cloud-dmvpn

cloud-dmvpn-hub

cloud-ipsec

[Manage Tags](#)

[Create New Tag](#)

 [pod7-9200-1.dr.c](#)

1 Records

選擇「標籤」選項下的「建立新標籤」

Create New Tag



Tag Details

Tag Name *

INV_EVENT_SYNC_DISABLED

Description (Optional)

Skipping Event based sync for this device

Tag Rules (Optional)

Device

Port



No Matching Devices

Cancel

Save

新增特定的TAG名稱，您可以為此標籤指定裝置特定的過濾器。

2.將標籤附加到所選裝置，然後按一下 Apply 如下圖所示。

Devices (1) Focus: [Inventory](#) ▾

deviceName: (*pod7-9200-1.dr.com*)

1 Selected

[Add Device](#)

Tag

[Actions](#) ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Device Name	Reachability i
<input checked="" type="checkbox"/>	pod7-9200-1.dr.com	Reachable

1 Records

- cloud-ipsec-one-branch-router
- cloud-ipsec-two-branch-routers
- Day0Configuration
- day_n_system_config
- INV_EVENT_SYNC_DISABLED**

[Manage Tags](#)

Apply

選擇「標籤」選項，然後選擇新建立的標籤，然後按一下「應用」

0 Selected

[Add Device](#)

Tag

[Actions](#) ▾



<input type="checkbox"/>	Device Name	IP Address	Device Family
<input type="checkbox"/>	pod7-9200-1.dr.com <small>SEC</small> INV_EVENT_SYNC_DISABLED	172.19.100.5	Switches and Hubs

成功應用標籤後，清單將顯示應用的標籤

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。