

# 「#%BGP-3-INSUFCHUNKS:Insufficient chunk pools for aspath" Error Message Mean?

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[%BGP-3-INSUFCHUNKS錯誤消息](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本檔案將說明Cisco IOS® %BGP-3-INSUFCHUNKS錯誤訊息以及可以安全忽略該訊息的可能情況。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解如何在思科路由器上配置邊界網關協定(BGP)。

### 採用元件

本檔案中的資訊是根據特定版本的Cisco IOS®，如下文所述。

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## [%BGP-3-INSUFCHUNKS錯誤消息](#)

如果自治系統(AS)路徑長度小於50 AS ( 100位元組 )，路由器將使用區塊記憶體分配。如果AS路徑長度超過50個AS，路由器將使用常規記憶體分配並返回#%BGP-3-INSUFCHUNKS:時,aspath錯誤消息的區塊池不足。儘管有此錯誤消息，路由器仍應能繼續正常工作。

此問題的思科錯誤ID為[CSCdr07279](#)(僅限[註冊](#)客戶)。CSCdr07279的修復程式允許路由器為最多125個AS的AS路徑使用區塊記憶體分配。一旦路徑超過此長度，路由器將只返回錯誤消息一次。

CSCdr07279的修復程式已整合到以下Cisco IOS軟體版本中：

- 12.0(9.6)ST
- 12.0(10.1)S
- 12.0(10.3)SC
- 12.1(1.3)
- 12.1(1.3)T
- 12.1(1.3)E
- 12.1(1.3)EC
- 12.1(3)DB
- 12.1(3)DC

## **相關資訊**

- [BGP AS\\_PATH屬性](#)
- [邊界閘道通訊協定\(BGP\)支援頁面](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)