

在RV110W上配置密碼設定

目標

密碼複雜性允許網路管理員為網路訪問建立更強密碼。因此，網路更加安全。

本文檔旨在向您展示如何在RV110W上配置密碼設定。

適用裝置

·RV110W

程式步驟

步驟1.使用路由器配置實用程式選擇Administration > Password Complexity.

步驟2.選中Password Complexity Settings欄位中的Enable覈取方塊以啟用密碼複雜性設定。

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: (R

Minimal number of character classes: (R

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and s

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: da

Save Cancel

步驟3.在Minimal password length欄位中，輸入密碼必須包含的最小字元數。

步驟4.在「最小字元類數」字段中，輸入密碼必須使用的字元類的最小數量。

- 大寫字母 — 這些是大寫字母，例如「ABCD」。
- 小寫字母 — 這些是小寫字母，例如「abcd」。
- 數字 — 這些數字例如「1234」。
- 特殊字元 — 這些是特殊字元，如「!@#\$」。

步驟5.在新密碼必須不同於當前密碼欄位中，選中Enable覈取方塊以防止使用者使新密碼與當前密碼相同。

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: (Range: 3-30)

Minimal number of character classes: (Range: 1-5)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters (~!@#\$%^&*~)

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: day

步驟6.選中*Password Aging* 欄位中的**Enable** 覈取方塊以指定密碼的到期日期。

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: (Range: 3-30)

Minimal number of character classes: (Range: 1-5)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters (~!@#\$%^&*~)

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: day

附註：如果啟用密碼時效，請在「密碼時效」欄位中輸入密碼到期前的持續時間。

步驟7.按一下**Save**儲存更改，或按一下**Cancel**放棄更改。