

# RV110W上SSID的當天訪問時間

## 目標

在RV110W上，管理員可以允許安全集ID(SSID)在特定時間訪問網路。這有助於提高網路安全性。本文說明了如何在RV110W上配置一天內訪問時間設定。

## 適用裝置

- RV110W

## 程式步驟

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Wireless > Basic Settings。將開啟基本設定頁面。

Basic Settings

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection:  20MHz  20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save):  Enable

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

步驟2.在Wireless (無線)表格中，勾選要在其中編輯Time of Day Access (訪問時間)設定的SSID的覈取方塊。

步驟3.按一下Time of Day Access。將開啟一個新頁面。

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time:  Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

步驟4.在Active Time的右側，選中**Enable**覈取方塊，僅允許在特定時間訪問SSID到網路。

步驟5.在Start Time的右側，使用Hours、Minutes和AM/PM下拉選單設定SSID可以訪問網路的開始時間。

步驟6.在Stop Time右側，使用Hours、Minutes和AM/PM下拉選單設定SSID可以訪問網路的停止時間。

步驟7.按一下**Save**以儲存變更，**Cancel**以捨棄變更，或**Back**以返回上一頁。