

# 備份和還原RV320和RV325 VPN路由器上的配置檔案

## 目標

配置檔案包含裝置的設定。RV32x VPN路由器系列包含啟動配置檔案和映象配置檔案。啟動配置檔案是路由器在啟動時載入的檔案。映象配置檔案是最後一個已知的有效配置。如果啟動檔案由於某種原因失敗，則使用映象配置檔案。如果路由器未重新啟動，且在24小時內未進行任何配置更改，則路由器會每24小時自動將啟動配置複製到映象配置。

本文說明如何還原、備份、複製和清理配置檔案，以及如何將韌體備份到RV32x VPN路由器系列上的USB裝置。

## 適用裝置

- RV320 Dual WAN VPN路由器
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

## 軟體版本

·v1.1.0.09

## 管理組態檔

步驟1.登入到路由器配置實用程式並選擇**System Management > Backup and Restore**。將開啟*Backup and Restore*頁面：

## Backup and Restore

**Restore Startup Configuration**

Restore Startup Configuration from PC

Restore Startup Configuration from USB

---

**Backup Configuration File**

Backup Configuration File to PC  
 Backup Configuration File to USB

---

**Copy Configuration File**

---

**Sanitize Configuration**

---

**Backup Firmware to USB**

Destination USB Device:

有關「備份和還原」頁的資訊，請參閱以下子節。

·[還原配置檔案](#)

·[備份配置檔案](#)

·[複製配置檔案](#)


·[清除配置檔案](#)

·[將韌體備份到USB](#)

## 還原配置檔案

### 從PC恢復啟動配置

步驟1.按一下Restore Configuration from PC單選按鈕。



步驟2.按一下**Browse...**，從電腦的硬碟中選擇組態檔。

步驟3.按一下「**Restore**」。出現確認視窗。



步驟4.按一下**Yes**。路由器自動重新啟動，並恢復啟動配置。

## 從USB恢復配置

步驟1.按一下「**Restore Startup Configuration from USB**」單選按鈕。

**Restore Startup Configuration**

Restore Startup Configuration from PC

Restore Startup Configuration from USB

Source USB Device:

**Configuration files on USB device**

File Name
<input checked="" type="radio"/> config.exp

步驟2.從「源USB裝置」下拉選單中，選擇包含所需配置檔案的USB裝置。按一下**Refresh**以搜尋連線到路由器的任何新USB裝置。

步驟3. Configuration files on USB device表顯示指定USB裝置上的配置檔案。點選與要還原的所需配置檔案對應的單選按鈕。

步驟4.按一下「**Restore**」。出現確認視窗。




步驟5.按一下**Yes**。路由器自動重新啟動，並恢復啟動配置。

## 備份配置檔案


### 將配置檔案備份到PC

步驟1.按一下**Backup Configuration File to PC**單選按鈕。



步驟2.按一下**Backup Startup Configuration**儲存啟動配置，或按一下**Backup Mirror Configuration**儲存映象配置。啟動配置檔案和映象配置檔案都可以儲存到PC。

步驟 3a.按一下「OK」以儲存組態檔。



步驟 3b.配置檔案現在儲存在PC上。

## 將組態檔備份到USB

步驟1.按一下「**Backup Configuration File to USB**」單選按鈕。




步驟2.從Destination USB Device下拉選單中，選擇要將配置檔案儲存到的USB裝置。按一下**Refresh**以搜尋連線到路由器的任何新USB裝置。

步驟3.按一下**Backup Startup Configuration**儲存啟動配置，或按一下**Backup Mirror Configuration**儲存映象配置。配置檔案儲存到USB中。啟動配置檔案和映象配置檔案都可以儲存。


## 複製配置檔案

步驟1.按一下**將映象複製到啟動**，將映象配置檔案複製到啟動配置檔案。



## 清理配置檔案

步驟1.按一下**清理配置**以清理啟動配置。這將刪除主機名、snmp字串、公共ips和密碼等元素。啟動配置檔案將被清除，RV320將自動重新啟動。



## 將韌體備份到USB

步驟1.從Destination USB Device下拉選單中，選擇要將韌體儲存到的USB裝置。按一下

**Refresh**以搜尋連線到路由器的任何新USB裝置。



**Backup Firmware to USB**

Destination USB Device:

步驟2.按一下**Backup**將韌體儲存到指定的USB裝置。