

# SPA8000電話介面卡上的獨特振鈴設定

## 目標

獨特的振鈴設定可幫助您為不同的號碼自定義振鈴音模式。有九種振鈴型別可配置不同的振鈴模式。這些獨特的振鈴設定用於區分同一電話線路上的不同電話號碼。本文檔概述了在SPA8000上設定獨特振鈴設定的過程。

## 適用的裝置

- SPA8000

## 軟體版本

- 6.1.12

## 獨特振鈴設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Advanced > Voice > L1-L8。將打開Line頁：

The screenshot displays the 'Speed Dial Settings' and 'Supplementary Service Settings' sections of the SPA8000 Web Configuration Utility. The 'Distinctive Ring Settings' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

Field	Value
Ring1 Caller:	
Ring3 Caller:	
Ring5 Caller:	
Ring7 Caller:	
Ring9 Caller:	
Ring2 Caller:	
Ring4 Caller:	
Ring6 Caller:	
Ring8 Caller:	

Below the highlighted section, the 'Ring Settings' section is visible with the following fields:

Field	Value
Default Ring:	1
Hold Reminder Ring:	8
Cfwd Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:	0
Ring On No New VM:	no
Default CWT:	1
Call Back Ring:	7
Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Policy:	New VM Available

註：有9行可用於配置。使用者通過選擇所需線路號碼之一，在步驟1中指示需要配置哪條線路用於不同的振鈴設定。

### Distinctive Ring Settings

Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

步驟2.在Line頁面上，向下滾動到*Distinguished Ring Settings*部分。

步驟3.在Ring(1-9)Caller欄位中輸入主叫方號碼模式以播放Distinctive Ring/Call Waiting Tone(CWT)1、2、3、4、5、6、7、8或9。預設情況下為空。

**附註：**要修改獨特的振鈴和CWT，請參閱相關文章，*SPA8000*電話介面卡上的呼叫前轉設定和*SPA8000*電話介面卡上的配置振鈴設定。

步驟4.按一下「**Submit All Changes**」。