

# 如何啟用UMS ExtraLogging通道

## 目錄

[以下是有關使用API /gateway/interpog的正確說明](#)

[以下是使用CURL命令使用ExtraLogging IMPLog API的示例：](#)

[使用者ID：](#)

[重要事項：](#)

### UMS

版本	R21sp1 PatchID API屬性：	通道	疑難排解：
v1	ap375053 <b>isBindResourceExtraLoggingActive</b> <b>isJabberIqAuthExtraLoggingActive</b>	<b>bindResourceExtraLoggingActive</b> <b>jabberIqAuthExtraLoggingActive</b>	XMPP-Bind
v2	ap374519 <b>isJabberIqRosterExtraLoggingActive</b> <b>isRosterFlatExtraLoggingActive</b>	<b>jabberIqRosterExtraLoggingActive</b> <b>rosterFlatExtraLoggingActive</b>	
v3	ap377180 <b>isMessageExtraLoggingActive</b> <b>isMessageHistoryExtraLoggingActive</b>	<b>messageExtraLoggingActive</b> <b>messageHistoryExtraLoggingActive</b>	N1AN2B
v4	ap377373 <b>isReceiverBareJidLBExtraLoggingActive</b> <b>isComponentProtocolExtraLoggingActive</b>	<b>receiverBareJidLBExtraLoggingActive</b> <b>componentProtocolExtraLoggingActive</b>	node-disconnectMUC*XMPP_Bind

\*僅用於將MUC配置為外部元件的系統：

```
UMS_CLI/System/ProfileTuning/GeneralSettings> g  
profileTuningName = mucExternal
```

根據TAC要求的測試，您需要使用相關的API屬性啟用/禁用一個或多個故障排除通道。

注意：客戶將無法使用這些修補程式的原始測試說明啟用這些ExtraLogging IMPLog通道。

原始修補程式發行說明「測試說明」包含不正確的資訊，加上API隨時間變化而能夠經受住UMS伺服器的重新啟動

## 以下是有關使用API /gateway/interpog的正確說明

1.要啟用額外的IMP日誌記錄，您需要傳送一個POST HTTP命令，該命令的API屬性名稱與所需的通道相匹配。 以下是channel componentProtocolExtraLoggingActive的示例：

```
POST http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/implog/isComponentProtocolExtraLoggingActive
```

2.要驗證通道配置方式，您需要傳送以下API命令：

GET http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/implog

來自伺服器的響應將列出顯示各個配置的通道：

```
Response: { "status":{ "code":"0300001", "type":"success", "message":"LogState Get Successfully!" }, "impLogState":{ "bindResourceExtraLoggingActive":false, "jabberIqAuthExtraLoggingActive":false, "jabberIqRosterExtraLoggingActive":false, "rosterFlatExtraLoggingActive":false, "messageExtraLoggingActive":false, "messageHistoryExtraLoggingActive":false, "receiverBareJidLBExtraLoggingActive":false, "componentProtocolExtraLoggingActive":true } }
```

5.要禁用額外的IMP日誌記錄通道，您需要傳送一個DELETE HTTP命令，該命令的API屬性名稱與所需的通道相匹配：

DELETE http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/implog/isComponentProtocolExtraLoggingActive

## 以下是使用CURL命令使用ExtraLogging IMPLog API的示例：

1)確認狀態：

```
curl -X GET -u '
```

2)啟用通道：

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -u '
```

3)禁用通道：

```
curl -X DELETE -H "Content-Type: application/json" -u '
```

### 使用者ID:

對於所有HTTP請求，都需要授權使用者。您的UMS系統已經有一個允許您設定許可權的指令碼。

有關更多詳細資訊，請檢視UMS伺服器中提供的以下檔案：

/usr/local/broadworks/UMS\_Rel\_21.sp1\_1.551/sbin/authorization/README-authorization.txt

### 重要事項：

您需要單獨配置每個UMS伺服器，以便在兩個伺服器上都有通道，因為API屬性配置不會在它們之間同步。

注意：伺服器重新啟動後，API屬性狀態將保持為先前設定的狀態。