



2. Incoming called-number نيوكت متي.

3. Answer-address نيوكت متي.

## ةمدختسملا تانوكملا

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب ي ف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه ي ف ةدراول تامولعمل اءاشنإ م ت ت ناك اذا (يضا رتفا). حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه ي ف ةمدختسملا ةزهجالا عي مج ت ادب اذه رصتقي ال .رمأ ي ال لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا دي ق ك تكبش ةني عم ةي دام تانوكموجمارب تارادصا يلع دنتسملا

## تاحالطصالا

تاحالطصالا يلع عجرا ،تادنتسملا تاحالطصا لوح تامولعمل نم ديزم يلع لوصحلل [تاجيملت تاحالطصا](#) يلع عجرا ،تادنتسملا تاحالطصا لوح تامولعمل نم ديزم يلع لوصحلل [ةينقتلا Cisco](#).

## ةحل اص ريغ بلطلال ريظن تانيوكت

ريظن تانيوكتل ةلثمأ لودجال اذه ضرعي ،ةقباسلا ةثالثل دعاولا ريياعم يلع اءانتسا يلع لسلا ليغشتلا ةلح ي ف ةدوجوملا بلطلال

```
بلطلال ريظن ةلثمأ

dial-peer voice 1 pots
port 1/0:23

!--- Invalid dial-peer (rule 1): Has voice-port configured only.

!
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 1T

!--- Invalid dial-peer (rule 1): Has destination-pattern configured only.

!
dial-peer voice 6 voip
session target ipv4:172.16.13.111

!--- Invalid dial-peer (rule 1): Has session target configured only.

!
dial-peer voice 7 voip
destination-pattern 83...

!--- Invalid dial-peer (rule 1): Has destination-pattern configured only.

!
```

كاهت نال ببسب حل اص ريغ ةي عرف رم اوأ ي نود بلطلال ريظن نيوكت نايب دع ي :ةظحال م 3 و 2 و 1 م اقرألل

# ةح ي ص ل ل بل ط ل ا ر ي ظ ن ت ا ن ي و ك ت

ر ي ظ ن ت ا ن ي و ك ت ل ة ل ث م ا ل و د ج ل ا ا ذ ه ض ر ع ي ، ة ق ب ا س ل ل ا ة ث ا ل ث ل ا د ع ا و ق ل ا ر ي ي ا ع م ي ل ا ا د ا ن ت س ا ق و ف ل ي غ ش ت ة ل ا ح ي ف ن و ك ت ي ت ل ل ب ل ط ل ل

## ة ح ل ا ص ر ي ظ ن ة ل ث م ا

```
dial-peer voice 3 pots
 destination-pattern 1T
 port 1/0:23
 prefix 1

!--- Valid dial-peer (rule 1): Has voice-port and destination-pattern configured.

!
dial-peer voice 4 pots
 incoming called-number 83.

!--- Valid dial-peer (rule 2): Has incoming called-number configured.

!
dial-peer voice 5 pots
 answer-address 408

!--- Valid dial-peer (rule 2): Has answer-address configured.

ss configured.
!
dial-peer voice 8 voip
 destination-pattern 83...
 session target ipv4:172.16.13.111

!--- Valid dial-peer (rule 1): Has session target and destination-pattern configured.

!
dial-peer voice 9 voip
 incoming called-number .

!--- Valid dial-peer (rule 2): Has incoming called-number configured.

!
dial-peer voice 10 voip
 answer-address 6666

!--- Valid dial-peer (rule 2): Has answer-address configured.

!
```

د ر ا و ي ع د ت س م م ق ر ي ل ع ي و ت ح ي ة د ر ا و ل ا ة ق ب ا ط م ل ل د و ص ق م ل ل ب ل ط ل ا ر ي ظ ن ا ن ا ض ر ت ف ا : ة ط ح ا ل م destination-pattern ر م ا ل ا ة ف ا ض ا د ع ب destination-pattern ر م ا ة ف ا ض ا م ت ي و ه ن ي و ك ت م ت ة ب ا ج ا ن ا و ن ع و ا ط م ن ن ي ي ع ت ب م و ق ي ه ج و م ل ا ن ا ل ك ل ذ و ا ي ل ي غ ش ت ف ا ق ي ا ل ل ب ل ط ل ا ر ي ظ ن ع ض خ ي ، style string ، ي ف ت ا ه ل ل ب ل ط ل ا ة ق ب ا ط م ض ا ر غ ا ل ( ذ ف ن م ) ت و ص ذ ف ن م و ا ( ف د ه ل ل ل م ع ة س ل ج ) ن ا و ن ع ي ل ا ة ه ج و ت م ق ا ذ ا ، ل ا ث م ل ل ي ب س ي ل ع . ه ل ط ي ط خ ت ل ل ن ك م ي ا م د ج و ي ا ل ، و ي ر ا ن ي س ل ل ا ا ذ ه ي ف . ر د ا ص ل ل

ل.فسأ إلى ليغشتتال ةلاح ريغت اهنإف، 10 و 9 و 5 و 4 بلطلال ريظن ىلع ةهجو طمن ةفاضإب

نارقال نإف، ذفنم رمأ ةفاضإو ةهجو لا طمن ةلازاب تمق اذا، 5 و 4 بلطلال ريظن يف: ةطحال م session-target رمأ انفضأو ةهجو لا طمن ةلازاب انمق اذا لثملاب. نيحيحص نولظي بلطلال ليغشتتال ديقي اضيأ يقبت اهنإف، 10 و 9 ىلع

## بلطلال ريظن نيوكت نم ققحتال

ل Cisco IOS show dial-peer voice summary رمأ المدختسأ، بلطلال ريظن نيوكت ةحص نم ققحتال ل summary.

### بلطلال ريظن نيوكت نم ققحتال

```
<#root>
```

```
2600#
```

```
show dial-peer voice summary
```

```
dial-peer hunt 0
```

TAG	TYPE	ADMIN	OPER	PREFIX	DEST-PATTERN	PREF	THRU	SESS-TARGET	PORT
1	pots	up	down			0			1/0:23
2	pots	up	down		1T	0			
3	pots	up	up	1	1T	0			1/0:23
4	pots	up	up			0			
5	pots	up	up			0			
6	voip	up	down			0	syst	ipv4:172.16.13.111	
7	voip	up	down		83...	0	syst		
8	voip	up	up		83...	0	syst	ipv4:172.16.13.111	
9	voip	up	up			0	syst		
10	voip	up	up			0	syst		

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل