



## Dialed Number Analyzer へのアクセス

---

Dialed Number Analyzer は、Cisco Unified Communications Manager の一部としてインストールされます。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド*』を参照してください。

Dialed Number Analyzer は、Cisco Unified Communications Manager の機能サービスとしてインストールされます。この章では、サービスの有効化、無効化、開始、停止の方法、および Dialed Number Analyzer へのログイン方法について説明します。

Dialed Number Analyzer へのアクセス、およびサービスの制御については、次の項目を参照してください。

- [ログイン \(P.2-2\)](#)
- [Dialed Number Analyzer サービスの有効化 \(P.2-3\)](#)
- [Dialed Number Analyzer の開始、停止、再開 \(P.2-4\)](#)
- [Dialed Number Analyzer の無効化 \(P.2-5\)](#)

## ログイン

ここでは、リモートサーバから Dialed Number Analyzer にログインする手順について説明します。

### 手順

---

**ステップ 1** DNA にアクセスするには、Cisco Unified Communications Manager Serviceability で [Tools] > [Dial Number Analyzer] を選択します。

次の URL を使用することもできます。

`https://<cm-machine>/dna`

<cm-machine> には、Dialed Number Analyzer がインストールされているノード名または IP アドレスを指定します。

[Enter Network Password] ダイアログボックスが表示されます。

**ステップ 2** 有効なユーザ ID を [User Name] フィールドに入力します。

ユーザ ID として Unified CMAAdministrator を使用してください。

**ステップ 3** そのマシンの Unified CMAAdministrator のログイン ID に対応するパスワードを [Password] フィールドに入力します。

**ステップ 4** [OK] をクリックします。

**ステップ 5** これで、Dialed Number Analyzer にログインしました。

---

### 追加情報

P.2-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## Dialed Number Analyzer サービスの有効化

Dialed Number Analyzer をサービスとしてインストールすると、自動的に起動されます。Dialed Number Analyzer サービスが開始されていることを確認するには、ツールのステータスを確認します。

Dialed Number Analyzer サービスの有効化および無効化は、適切な URL を使用して Cisco Unified Communications Manager Serviceability にアクセスして実行します。サービスを有効にするには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager Serviceability にアクセスします。

**ステップ 2** [Tools] > [Service Activation] を選択します。

[Service Activation] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 3** [Unified CMServices] リストから [Cisco Dialed Number Analyzer] を選択し、[Save] をクリックします。



(注) サービスがすでに有効である場合、[Activation Status] は Activated と表示されます。

**ステップ 4** サービスが有効になり、[Activation Status] 列にステータスが Activated と表示されます。



(注) DNA サービスは、有効にした後で自動的に開始されます。サービスの停止、開始、再開については、P.2-4 の「Dialed Number Analyzer の開始、停止、再開」を参照してください。



(注) サービスを開始するたびに、Dialed Number Analyzer は Cisco Unified Communications Manager データベースと同期化されます。

### 追加情報

P.2-6 の「関連項目」を参照してください。

## Dialed Number Analyzer の開始、停止、再開

Dialed Number Analyzer サービスは、Cisco Unified Communications Manager Serviceability を使用して有効にすると自動的に開始されます。ここでは、Dialed Number Analyzer サービスを停止または再開する手順について説明します。

### 手順

**ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager Serviceability で、**[Tools] > [Control Center - Feature Services]** を選択します。

[Control Center-Feature Services] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** [Servers] ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco Unified Communications Manager のサーバを選択します。

[Unified CMServices] において、[Service Name] 列の下に Dialed Number Analyzer が表示されます。



**(注)** P.2-3 の「[Dialed Number Analyzer サービスの有効化](#)」を参照して Dialed Number Analyzer を有効にした場合、[Status] には Activated と表示されます。

**ステップ 3** Dial Number Analyzer に対応したチェックボックスをオンにします。

**ステップ 4** Dialed Number Analyzer サービスを再開する場合は、**[Restart]** をクリックします。

サービスが再開し、「Service Successfully Restarted」というメッセージが表示されます。

**ステップ 5** Dialed Number Analyzer サービスを停止する場合は、**[Stop]** をクリックします。

サービスが停止し、「Service Successfully Stopped」というメッセージが表示されます。

**ステップ 6** 停止している Dialed Number Analyzer サービスを開始する場合は、**[Start]** をクリックします。

サービスが開始し、「Service Successfully Started」というメッセージが表示されます。

### 追加情報

P.2-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## Dialed Number Analyzer の無効化

必要ない場合は、Dialed Number Analyzer サービスを無効にすることができます。ここでは、Dialed Number Analyzer サービスを無効にしてこのツールからログアウトする手順について説明します。

### 手順

---

**ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager Serviceability において、**[Tools] > [Service Activation]** を選択します。

[Service Activation] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** [Servers] ドロップダウンリスト ボックスから、Cisco Unified Communications Manager のサーバを選択します。

[Unified CMServices] において、[Service Name] 列の下に Dialed Number Analyzer が表示されます。  
[Status] には Activated と表示されます。

**ステップ 3** Dial Number Analyzer に対応したチェックボックスをオフにし、**[Save]** をクリックします。

サービスが無効になり、[Status] 列にステータスが Deactivated と表示されます。

Dialed Number Analyzer を終了するには、サービスを停止した後でブラウザ ウィンドウを閉じます。

---

### 追加情報

P.2-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 関連項目

- [ログイン \(P.2-2\)](#)
- [Dialed Number Analyzer サービスの有効化 \(P.2-3\)](#)
- [Dialed Number Analyzer の開始、停止、再開 \(P.2-4\)](#)
- [Dialed Number Analyzer の無効化 \(P.2-5\)](#)

### シスコのその他の文書

- *Cisco Unified Communications Manager インストレーションガイド*
- *Cisco Unified Communications Manager システム ガイド*
- *Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド*
- *Cisco Unified Communications Manager Serviceability システム ガイド*
- *Cisco Unified Communications Manager Serviceability アドミニストレーションガイド*