

Wachtwoordherstel voor Unified Mobility Manager

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Conventies](#)

[Stap voor stap Procedure](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document beschrijft hoe u het wachtwoord van de beheerder in Cisco Unified Mobility Manager opnieuw kunt instellen.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Cisco Mobility Manager versie 1.2.2

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\)](#) voor meer informatie over documentconventies.

[Stap voor stap Procedure](#)

U moet fysieke toegang tot het systeem hebben om deze procedure uit te voeren.

1. Controleer of het CD-/DVD-station leeg is.
2. Meld u aan bij Cisco Mobility Manager via Secure Shell (SSH) of systeemconsole door respectievelijk met **Pwrecovery** en **Pwreset** als de naam van de account en het wachtwoord.

Deze berichten bevatten:

```
*****
*****
**
** Welcome to admin password reset **
**
*****
*****
```

You will be required to remove, then insert any valid CD/DVD media in order to prove you have physical access to the system

To begin you will need to remove any media from the CD/DVD drive
You may press Control-C at any time to abort

Press any key when ready...

3. Druk op een willekeurige toets. Het systeem controleert vervolgens of het CD-station leeg is. Als er een CD-/DVD-mediaschijf bestaat, wordt u met het systeem gevraagd deze te verwijderen:

testing for removal of CD/DVD media

You must remove the CD/DVD media to continue
Press any key when ready...

N.B.: Als u de CD-/DVD-mediaschijf niet kunt verwijderen, moet u het systeem misschien opnieuw opstarten om het CD-station vrij te maken.

4. Nadat het systeem heeft vastgesteld dat er geen CD-/DVD-mediaspeler op het CD-/DVD-station aanwezig is, wordt u gevraagd een geldige CD-/DVD-mediaspeler in te voeren:

testing for removal of CD/DVD media
Please insert any valid CD/DVD media
Press any key when ready...

5. Plaats een geldige CD/DVD-mediaschijf en druk op **ENTER**. Het systeem geeft de toegewezen naam van de admin-account weer op het installatietijdstip en de melding die om een nieuw wachtwoord vraagt:

Thankyou, you may now proceed with the admin password reset
The admin account name is "administrator"
Preparing to change password, please wait...

please enter the new password: *****

Opmerking: het wachtwoord moet minimaal zes tekens lang zijn en geen veel gebruikte naam.

6. U wordt gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren om te bevestigen:

please re-enter to confirm: *****

7. Als het wachtwoord ongeldig is, wordt het met een reden afgewezen. U moet een ander nieuw wachtwoord invoeren:

Sorry the two passwords do not match
Please try again

please enter the new password:

8. Als het nieuwe wachtwoord de systeemcontrole overdraagt, geeft het systeem dit bericht weer en vraagt u om op een willekeurige toets te drukken om de computer af te sluiten:

The password has now been reset
Please press any key to exit

[Afbeelding 1](#) geeft voor uw referentie een succesvolle run voor de wachtwoordreset-procedure door de client Secure Shell te gebruiken.

Afbeelding 1: Wachtwoord opnieuw instellen

```
*****
*****
**
**      welcome to admin password reset      **
**
*****
*****
```

You will be required to remove, then insert any valid CD/DVD media in order to prove you have physical access to the system

To begin you will need to remove any media from the CD/DVD drive
You may press Control-C at any time to abort

Press any key when ready...

testing for removal of CD/DVD media
Please insert any valid CD/DVD media
Press any key when ready...

Thankyou, you may now proceed with the admin password reset
The admin account name is "administrator"
Preparing to change password, please wait...

```
    please enter the new password: *****
    please re-enter to confirm: *****
```

The password has now been reset
Please press any key to exit

[Gerelateerde informatie](#)

- [Ondersteuning voor spraaktechnologie](#)
- [Wachtwoord voor beheerder herstellen - Cisco Unified Communications Manager 5.x en hoger](#)
- [Productondersteuning voor spraak en Unified Communications](#)
- [Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)