## Adicione uma entrada na lista de endereços pessoal nos telefones IP SPA525G e SPA525G2

## Objetivos

Os telefones IP SPA525G e SPA525G2 têm catálogos de endereços que podem conter informações de contato para facilitar o acesso. As informações de contato podem incluir números de telefone pessoal, móveis e de trabalho de um contato, além de poder adicionar um toque personalizado.

Este documento explica como adicionar um contato na Lista de endereços pessoal nos telefones IP SPA525G e SPA525G2.

## Dispositivos aplicáveis

SPA525G

SPA525G2

## Adicionar uma entrada para a Lista de endereços pessoal

Etapa 1. Pressione o botão Setup (Configuração) no telefone para abrir o menu *Information and Settings (Informações e configurações)*.

01/04/12 01:39p 📕			Angela Martin			
Inf	ormation and Settings					
1	Call History					
2	Directories					
3	Network Configuration					
4	User Preferences					
5	Status					
6	CME Services					
	LAB					
	Select		Exit			

Etapa 2. Navegue até Diretórios e pressione Selecionar.

01/04/12 01:39p 🛁			Angela Martin		
Directories					
1	Personal Address Book		<u> </u>		
2	Corporate Directory (XML)				
LA	\B		× <b>=</b>		
	Select		Back		

Etapa 3. Navegue até Personal Address Book (Catálogo de endereços pessoal) e pressione **Select (Selecionar)**.



Etapa 4. Pressione o botão Adicionar para abrir a página Adicionar entrada de endereço pessoal.

01/04/12 01:39p 🛁					*	Ange	ela Martin		
Add Personal Address Entry 🧧									
1	8	Name							
2		Work N	0						
3	0000	Mobil N	lo						
4		Home N	lo						
5	$\bigcirc$	Ring To	one		Chirp 1			^	
	LA	В							
	Opt	ion		Save		delC	har	E	Back

Etapa 5. Insira o nome, o número do trabalho, o número do celular e o número de casa nos campos. Selecione um tipo de toque para este contato que soará toda vez que o contato ligar.

Etapa 6. Pressione Save (Salvar) para salvar suas alterações.