

如果我在TMS中移动MCU或系统，现有呼叫会发生什么情况？

目录

[简介](#)

[如果我在TMS中移动MCU或系统，现有呼叫会发生什么情况？](#)

[相关信息](#)

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：如果我在TMS中移动MCU或系统，现有呼叫会发生什么情况？

答：只要您的网络使用别名拨号，并且您不更改系统的别名，除了在“系统”>“导航器”中打开MCU或系统并更新“连接设置”外，无需更改。

如果确实更改了系统的别名，则必须更新将来系统所属的任何呼叫的预订：

1. 更新系统。
2. 在TMS中刷新它，以便TMS反映系统的新别名。
3. 转至“预订”>“列出会议”。
4. 使用**Filter Systems**功能列出包括已修改系统的所有未来会议。
5. 编辑每个会议，并打开会议的“连接设置”选项卡。然后，会议的呼叫路由将更新为系统的新别名。
6. 单击**Save**关闭会议。
7. 对系统所属的所有未来会议重复最后步骤。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)